



MOTOR	PEDIDO	FECHA	
FGLD480/4	0381 al 0390-U	24-06-2008	
		INDICE	
CLIENTE			
INGENIEROS Y TÉCNICOS ASOCIADOS, S.A. (ITACA)			

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Motor : FGLD480/4


Pedido : 0381 al 0390-U




MOTOR	PEDIDO	FECHA	
FGLD480/4	0381 al 0390-U	24-06-2008	
		INDEX	
CLIENTE			
INGENIEROS Y TÉCNICOS ASOCIADOS, S.A. (ITACA)			

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DENOMINACIÓN	REFERENCIA
DISPOSICIÓN GENERAL. PLANTA POR DEBAJO DE SILENCIOSOS	-----
DISPOSICIÓN GENERAL. PLANTA POR ENCIMA DE SILENCIOSOS	-----
DISPOSICIÓN GENERAL. PLANTA DE CUBIERTA	-----
DISPOSICIÓN GENERAL. SECCIÓN	-----
INSTALACIÓN DE RAMPAS DE GAS	IT-G-A-30-015
RAMPA DE GAS	76.90.020
CAJA DE BORNAS 24V.	R.O. 0381-U
ESQUEMAS ELÉCTRICOS GRUPOS 1,2,3,4 y 5	-----
ESQUEMAS ELÉCTRICOS GRUPOS 6,7,8,9 y 10	-----
LISTADO DE CABLES	-----
TABLA DE SEÑALES BORNAS-CUADROS	-----



 GUASCOR GUASCOR ZUMAIA					Fecha	Nombre
				Dibujado	07-04-08	EMGB
				Comprob.	07-04-08	JE
				Revisado	07-04-08	JE
Fecha modificación		PLANTA DE GENERACION		Sustituye a:		ESCALA
						1/50
				Sustituido por:		
		10 MOTORES GUASCOR FGLD 480 -PLANTA DE CUBIERTA-		REFERENCIA		
				PLANO 3		



 GUASCOR ZUMAIA	GUASCOR		ZUMAIA			Fecha	Nombre	
					Dibujado	07-04-08	EMGB	
					Comprob.	07-04-08	JE	
					Revisado	07-04-08	JE	
Fecha modificación		PLANTA DE GENERACION			Sustituye a:		ESCALA	
								1/50
			</					

1. INTRODUCCIÓN

La presente Información de Producto tiene por objeto describir las condiciones que se deben cumplir en la instalación de rampas de gas de alimentación de motores GUASCOR.


Se define como rampa de gas al conjunto de elementos que se configuran para cubrir las funciones de alimentación, regulación y corte de suministro de gas a una instalación receptora, en este caso el motor GUASCOR.

El diseño de las rampas de gas se ajusta a las especificaciones recogidas en la norma UNE 60620-88 correspondiente a las Instalaciones Receptoras de Gas.

2. DESCRIPCIÓN

La rampa de gas se constituye por los siguientes elementos principales siguiendo el sentido de circulación de gas, citados de izquierda a derecha:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Llave de corte manual | 3 - Regulador de presión (opcional) |
| 2 - Filtro de gas | 4 - Doble electroválvula |



El regulador de presión se monta en la rampa de gas cuando el rango de presión de suministro supera los 70 mbar y puede ser de distinto tipo dependiendo dicho rango, hasta 500 mbar o hasta 4 bar. Para presiones hasta 500 mbar se utiliza normalmente un regulador de presión implementado en la doble electroválvula. En presiones superiores, se utilizan reguladores mecánicos independientes.

En el cuerpo de la electroválvula se monta una válvula de derivación que, como su nombre indica, deriva el gas residual que pueda quedarse en la rampa tras una parada hacia el vaso de glicerina (instalado en el extremo superior derecho) y canalizado posteriormente al exterior. Este conjunto es denominado control de fugas visual. Opcionalmente se puede montar en el cuerpo de la doble electroválvula un controlador de fugas electrónico que deriva el gas residual aguas arriba de la electroválvula.

La rampa se equipa también con dos presostatos de seguridad de máxima y mínima presión para proteger los elementos de la rampa en caso de presiones superiores a la máxima admisible y cortar el suministro de gas en caso de que la presión no alcance el mínimo necesario para la alimentación del motor.

Tanto la doble electroválvula como la válvula de derivación y el controlador de fugas electrónico deben ser alimentados eléctricamente para su funcionamiento.



GRUPO	INFORMACIÓN DE PRODUCTO		ÍNDICE
IT	GAS	IT-G-A-30-015	
INSTALACIÓN DE RAMPAS DE GAS			FECHA
			NOV 2005
			DEP. 3

3. MANIPULACIÓN

La rampa de gas se suministra montada en un bastidor para facilitar su manipulación y posterior fijación. En cualquier caso, deben utilizarse para su manipulación los medios adecuados al peso de la rampa, carretilla elevadora, grúa, polea o similar. No se debe asir nunca la rampa por sus bridas de conexión tanto en el lado de la válvula de corte manual como en el de la doble electroválvula.

4. INSTALACIÓN

El lugar de instalación de la rampa debe seleccionarse teniendo en cuenta dos aspectos importantes: la cercanía al motor y el fácil acceso a la misma para uso y mantenimiento.

El bastidor soporte de la rampa de gas puede fijarse directamente en el lugar seleccionado, bien mediante pernos o soldadura. El lugar de instalación puede ser una pared cercana en el caso de que la hubiera o directamente el suelo. En caso de instalarse en altura, deben asegurarse los medios adecuados para soportar el peso del conjunto completo de la rampa de gas y su soporte.

Se deben retirar los tapones de obturación de las conexiones bridadas, conectando las bridas de la rampa de gas a las tuberías del circuito después de haber realizado la limpieza y el aclarado de éstas últimas. Las tuberías de instalación deben respetar los diámetros de la rampa tanto en su entrada como en su salida. Ningún residuo de soldadura y otros debe penetrar en la rampa. Las juntas y los pernos no vienen suministrados.

En caso de rampas de gas equipadas con válvula de derivación y visor de glicerina es imperativa la conexión de la salida de dicho visor con el exterior. Dicha conexión puede realizarse con cualquier tipo de tubería, acero y/o cobre.

Es importante que las tuberías no transmitan ninguna tensión a la rampa debido a tolerancias y pesos en las tuberías de instalación.



Nunca debe realizarse ninguna soldadura sobre las tuberías de la red utilizando el bastidor de la rampa como masa. Esto provocaría daños en los elementos eléctricos de la rampa. La toma de masa debe realizarse forzosamente sobre la tubería del circuito, lo más cerca posible de la zona de trabajo.

5. CONEXIÓN ELÉCTRICA



La instalación de alimentación eléctrica debe estar dotada de un dispositivo magnetotérmico diferencial automático con un contacto de tierra eficaz, según lo previsto por las normas de seguridad vigentes.

Es necesario comprobar que los parámetros, el número de las fases, la tensión y la frecuencia correspondan a los que se indican en las placas de los elementos a conectar. Los conductores deben tener secciones adecuadas a la corriente que deben transportar y a las distancias que deben recorrer.

La conexión a tierra es obligatoria por ley. Se debe dar continuidad eléctrica entre la tubería de gas y la propia rampa mediante el interconexionado eléctrico de las bridas externas de la rampa y las de la tubería.




INSTALACIÓN DE RAMPAS DE GAS

Se adjuntan los esquemas de conexionado de los elementos eléctricos de la rampa de gas



INSTALACIÓN DE RAMPAS DE GAS

FECHA	
NOV 2005	
DEP.	3






MONTAJE DEL SOPORTE DEL TREN DE VALVULAS

- PRUEBA DE TEST DE PRESION
3-4 Kg/cm²
- UNIONES ROSCADAS UTILIZAR
"LOCTITE 577"

MOTOR FGLD360 TREN DE VALVULAS presión de línea 0,7-2,5 Kg/cm ²	Bibulad Revisado Autoriz:	21-10-81	DATA	
	Fecha Firma		Escala 1:2	
	REFERENCIA	MODIFICACIONES		
76. 90. 020	A	B	C	D
	F			
Sustituye a:		Sustituido por:		
En caso de propiedad de:		En caso de:		



T TERMOSTATO ALTA TEMP. AGUA
 TERMOSTATO ALTA TEMP. ACEITE
 PRESOSTATO BAJA PRESION ACEITE
 TERMOSTATO ALTA TEMP. ADMISION
 PRESOSTATO ALTA PRESION ACEITE
 BAJO NIVEL ACEITE EN CARTER

ALIMENTACION 24Vcc

RELE DEL MOTOR ELECTRICO DE ARRANQUE
 TERMOPAR TIPO "K" TEMPERATURA AGUA
 TERMOPAR TIPO "K" TEMPERATURA ACEITE
 TERMOPAR TIPO "K" TEMP. ESCAPE DERECHA
 TERMOPAR TIPO "K" TEMP. ESCAPE IZQUIERDA
 CONVERTIDOR PRESION ACEITE

BY-PASS GAS ARRANQUE EN FRIO

PARADA DE EMERGENCIA

ALIMENTACION ENCENDIDO ELECTRONICO

ENCENDIDO ELECTRONICO CONECTOR AUXILIAR

CAJA DE BORNAS / WIRING BOX 24 Vcc		Dibujado	2/04/08	Z.E.	CAD	
Air Conditioning & Heating		Revisado	2/04/08	Z.E.		
MOTOR / ENGINE: FGLD480		Autoriz.	2/04/08	G.I.		
		Fecha		Firma	Escala	
		REFERENCIA			MODIFICACIONES	
		R.D. 381.90- U			B	
		Sustituye a:			Sustituido por:	
		Este plano es propiedad de la empresa QUASCOR S.A.			Queda prohibida su reproducción sin consentimiento escrito.	




QUASCOR S.A.

63 8 L¹⁵ 63 8 L²⁵
F < 16 F > 26


63 9 L¹⁵ 63 9 L²⁵
V < 16 V > 26

53 9 L⁴ 65 7 L²
11 3

2F2



2F4



L1

L1

L1

CL1

CL1

L2

L2

L2

CL2

CL2

L3

L3

L3

CL3

CL3

RN


RN

RN

CL3

CL3

2F6



L2

L2

L2

CL2

CL2

L3

L3

L3

CL3

CL3

RN

RN

RN

CL3

CL3

VIGILANTE DE
FRECUENCIA

VIGILANTE DE
MIN/MAX TENSION

RELE
MICROCORTES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PROYECTO

ITACA 1 (CCM-1)

REGISTRO

216-C

DENOMINACION

VIGILANCIA DE RED




MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO 002


NUMERO DE HOJAS

FECHA 14 05 2008

Nº F 28126-1



3F2




60Hz
±3Hz


11L1

1N


3Q1
6A



VIGILANTE DE
FRECUENCIA



3F4



380Vca
±10/


11L1

11L2


11L3

1N


3Q1
6A



VIGILANTE DE
MIN/MAX TENSION



3F6




MIN 8Hz
MAX 70Hz

1 10 6 5

11L2

1N

3Q1
6A



RELE
TACOMETRICO

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DE HOJA N° 1

PROYECTO

ITACA 1 (CCM-1)

REGISTRO

216-C

DENOMINACION

VIGILANCIA DE GRUPO 1



MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO

003


NUMERO DE HOJAS

FECHA

14 05 2008


Nº OF

28126-1



PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)									HOJA NUMERO 005	
	MANDO INTERRUPTOR GRUPO 1									NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C									FECHA 14 05 2008	
										Nº OF 28126-1	

DE HOJA 1




CARGADOR DE BATERIAS VIGILANTE TENSION BATERIAS BATERIAS GRUPO VOLTIMETRO ALIMENTACION C.C. RELE TACOMETRO BOCINA RELE AUXILIAR MOTOR EN MARCHA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROYECTO ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION CARGADOR DE BATERIAS 1		MOTORES Y SISTEMAS	
	REGISTRO 216-C	HOJA NUMERO 006 NUMERO DE HOJAS		FECHA 14 05 2008 Nº F. 28126-1




PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION VALVULAS DE GAS GRUPO 1	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 007
REGISTRO	216-C			NUMERO DE HOJAS FECHA 14 05 2008 N°OF 28126-1




PROYECTO REGISTRO	ITACA 1 (CCM-1) 216-C	DENOMINACION MANDO VALVULA 3 VIAS V1 CASES ESCAPE MOTOR 1	MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 008 NUMERO DE HOJAS FECHA 14 05 2008 N°OF 28126-1
----------------------	---------------------------------	---	--------------------------	--

099




PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION REGULADOR DE VELOCIDAD REPARTO DE CARGA 1	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	009
REGISTRO	216-C			FECHA	14 05 2008
				Nº F.	28126-1




PROYECTO ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION										HOJA NUMERO 011	
	SEÑALES ANALOGICAS GRUPO 1										NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO 216-C											FECHA 14 05 2008	
											Nº F 28126-1	



MOTORES
Y
SISTEMAS




13F2




22L1

2N



13F4




22L1


22L2

22L3

2N



13F6




22L2

2N

DE HOJA N° 1

13Q1
6A



VIGILANTE DE
FRECUENCIA

VIGILANTE DE
MIN/MAX TENSION

RELE
TACOMETRICO


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO 013	
			VIGILANCIA DE GRUPO 2		NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C				FECHA 14 05 2008	
					Nº OF 28126-1	



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	 MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 017
REGISTRO	216-C		NUMERO DE HOJAS FECHA 14 05 2008 N° F 28126-1




MANIOBRA NO OPERATIVA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO	018
REGISTRO	216-C	MANDO VALVULA 3 VIAS V2 CASES ESCAPE MOTOR 2			NUMERO DE HOJAS	
					FECHA	14 05 2008
					Nº OF	28126-1




CONTROL DE VELOCIDAD Y REPARTO DE CARGA











0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	GUASCOR		MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	019
REGISTRO	216-C	REGULADOR DE VELOCIDAD REPARTO DE CARGA 2				NUMERO DE HOJAS	
						FECHA	14 05 2008
						Nº OF	28126-1






PROYECTO ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION		HOJA NUMERO 021	
	SEÑALES ANALOGICAS GRUPO 2		NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO 216-C			FECHA 14 05 2008	
			Nº F 28126-1	



PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION VIGILANCIA DE GRUPO 3	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 023
REGISTRO	216-C			FECHA 14 05 2008 Nº F 28126-1



24F1

FANOX C-17
T1 T2
1 2 3 4 5 6 A1 A2

0224

68 8 95 96

24T0

24T3

CUADRO DE POTENCIA

CUADRO DE POTENCIA

DE HOJA N° 26

DE HOJA N° 29

DE HOJA N° 26

A HOJA N° 79

A HOJA N° 79

24F6

CVM 4 ITF C/RS485

24F8

CONVERTIDOR POTENCIA

TRAFOS DE INTENSIDAD PROTECCION

SOBRECARGA Y/O CORTOCIRCUITO

TRAFOS DE INTENSIDAD MEDIA

MULTIMEDIDOR CVM

CONVERTIDOR DE POTENCIA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


PROYECTO

ITACA 1 (CCM-1)

DENOMINACION

REGISTRO 216-C

PROTECCION Y MEDIDA DE GRUPO 3




MOTORES Y SISTEMAS

HOJA NUMERO 024

NUMERO DE HOJAS

FECHA 14 05 2008


NºF 28126-1



PROYECTO REGISTRO	ITACA 1 (CCM-1) 216-C	DENOMINACION MANDO INTERRUPTOR GRUPO 3	MOTORES Y SISTEMAS							HOJA NUMERO 025 NUMERO DE HOJAS	
										FECHA 14 05 2008 Nº F. 28126-1	

67 5 11
12

201
200
DE HOJA 1



NO NC
67 430 2
85 0

CARGADOR DE BATERIAS VIGILANTE TENSION BATERIAS BATERIAS TENSION BATERIAS ALIMENTACION C C RELE TACOMETRO BOCINA RELE AUXILIAR MOTOR EN MARCHA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROYECTO ITACA 1 (CCM-1)

REGISTRO 216-C

DENOMINACION

CARGADOR DE BATERIAS 3




MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO 026
NUMERO DE HOJAS
FECHA 14 05 2008
Nº OF 28126-1



Age Group	Percentage
0	0.5%
1	0.5%
2	0.5%
3	0.5%
4	0.5%
5	0.5%
6	0.5%
7	0.5%
8	0.5%
9	0.5%


PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION VALVULAS DE GAS GRUPO 3	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	027
REGISTRO	216-C			FECHA	14 05 2008
				Nº F	28126-1



MANIOBRA NO OPERATIVA


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)										HOJA NUMERO 028	
	DENOMINACION										NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	MANDO VALVULA 3 VIAS V3										FECHA 14 05 2008	
	CASES ESCAPE MOTOR 3										Nº OF 28126-1	




MOTORES
Y
SISTEMAS


CONTROL DE VELOCIDAD Y REPARTO DE CARGA











PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	MOTORES Y		HOJA NUMERO	029
			SISTEMAS		NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C	REGULADOR DE VELOCIDAD REPARTO DE CARGA 3			FECHA	14 05 2008
					Nº OF	28126-1



PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION SERVICIOS AUXILIARES GRUPO 3	GUASCOR	MOTORES Y	HOJA NUMERO	030
REGISTRO	216-C			SISTEMAS	NUMERO DE HOJAS	
					FECHA	14 05 2008
				Nº OF	28126-1	



PROYECTO ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION			HOJA NUMERO 031		
	SEÑALES ANALOGICAS GRUPO 3			NUMERO DE HOJAS		
REGISTRO 216-C				MOTORES Y SISTEMAS		
				FECHA 14 05 2008		
			Nº F 28126-1			






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9




PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION VIGILANCIA DE GRUPO 4	 MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 033
REGISTRO	216-F			NUMERO DE HOJAS FECHA 14 05 2008 N°O F 28126-1

70 8 95 96


34F1



34F6



34F8



0334

0434

0534

0079

0479

DE HOJA N° 79

DE HOJA N° 39

→ A HOJA 87

33 9 > 44L1

33 9 > 44L2

33 9 > 44L3

33 9 > 4N

44L1 → 39 0

44L2 → 39 0

44L3 → 39 0

4N → 39 0

TRAFOS DE
INTENSIDAD
PROTECCION

SOBRECARGA Y/O
CORTOCIRCUITO

TRAFOS DE
INTENSIDAD
MEDIDA

MULTIMEDIDOR CVM

CONVERTIDOR DE POTENCIA

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO


ITACA 1 (CCM-1)

DENOMINACION

REGISTRO

216-C

PROTECCION Y MEDIDA DE GRUPO 4




MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO 034


NUMERO DE HOJAS

FECHA 14 05 2008

Nº OF 28126-1




PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)										HOJA NUMERO 035	
	MANDO INTERRUPTOR GRUPO 4										NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C										FECHA 14 05 2008	
											Nº F. 28126-1	



ENCENDIDO	MOTOR DE	ENCENDIDO	CONECT AUXILIAR
CONECT	ARRANQUE	ELECTRONICO	
VALVULAS DE GAS	ELECTROVALVULAS	BY-PASS	ARRANQUE


HOJA NUMERO	037
NUMERO DE HOJAS	
FECHA	14 05 2008
Nº DE	28126-1



PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)		DENOMINACION	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO 038 NUMERO DE HOJAS
REGISTRO	216-C		MANDO VALVULA 3 VIAS V4 CASES ESCAPE MOTOR 4			FECHA 14 05 2008 NºF 28126-1

39A0


CONTROL DE VELOCIDAD Y REPARTO DE CARGA




0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	REGISTRO	216-C	DENOMINACION	REGULADOR DE VELOCIDAD REPARTO DE CARGA 4	GUASCOR		MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO 039 NUMERO DE HOJAS	
										FECHA 14 05 2008 Nº OF 28126-1	





PROYECTO ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION				HOJA NUMERO 041			
	SEÑALES ANALOGICAS GRUPO 4				NUMERO DE HOJAS			
REGISTRO 216-C					MOTORES Y SISTEMAS			
					FECHA 14 05 2008			
				Nº F 28126-1				




PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS				HOJA NUMERO	042
REGISTRO	216-C	SERVICIOS AUXILIARES GRUPO 4					NUMERO DE HOJAS	
							FECHA	14 05 2008
							Nº OF	28126-1

72 7 15 72 7 25
F < 16 F > 26

72 7 15 72 7 25
V < 16 V > 26


46 7 13 72 8 17
2

43F2




60Hz
±3Hz

43F4



380V_{ca}
±10/


43F6



MIN 8Hz
MAX 70Hz

1 10 46 5

43Q1
6A



VIGILANTE DE
FRECUENCIA

VIGILANTE DE
MIN/MAX TENSION

RELE
TACOMETRICO

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO

ITACA 1 (CCM-1)

REGISTRO

216-C

DENOMINACION

VIGILANCIA DE GRUPO 5



MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO 043

NUMERO DE HOJAS

FECHA 14 05 2008


Nº F. 28126-1

71 5 11
12

DE HOJA 1

201
200

51



NO NC
71 450 2
86 0

CARGADOR DE BATERIAS VIGILANTE TENSION BATERIAS BATERIAS GRUPO VOLTIMETRO ALIMENTACION C C RELE TACOMETRO BOCINA RELE AUXILIAR MOTOR EN MARCHA


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO ITACA 1 (CCM-1)

REGISTRO 216-C


DENOMINACION

CARGADOR DE BATERIAS 5




MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO 046
NUMERO DE HOJAS
FECHA 14 05 2008
Nº OF 28126-1




0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)										HOJA NUMERO 047	
	DENOMINACION										NUMERO DE HOJAS	
	VALVULAS DE GAS GRUPO 5										FECHA 14 05 2008	
REGISTRO	216-C										NºOF 28126-1	
	MOTORES Y SISTEMAS											
	GUASCOR											




PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)										HOJA NUMERO 048	
	DENOMINACION										NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	MANDO VALVULA 3 VIAS V5										FECHA 14 05 2008	
	CASES ESCAPE MOTOR 5										Nº OF 28126-1	



MOTORES
Y
SISTEMAS


49A0

CONTROL DE VELOCIDAD Y REPARTO DE CARGA




0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	REGULADOR DE VELOCIDAD REPARTO DE CARGA 5	MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 049 NUMERO DE HOJAS
REGISTRO	216-C				FECHA 14 05 2008 NºOF 28126-1



MANIOBRAS NO OPERATIVAS

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)		DENOMINACION		MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO 050	
	REGISTRO 216-C		SERVICIOS AUXILIARES GRUPO 5		FECHA 14 05 2008		Nº F. 28126-1	



PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	SEÑALES ANALOGICAS GRUPO 5	 GUASCOR	MOTORES Y		HOJA NUMERO	051
					SISTEMAS		NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C						FECHA	14 05 2008
							Nº F	28126-1

0

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION RESERVA	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 054
REGISTRO	216-C			NUMERO DE HOJAS
				FECHA 14 05 2008
				Nº OF 28126-1

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	055
REGISTRO	216-C			RESERVA	NUMERO DE HOJAS
				FECHA	14 05 2008
				Nº OF	28126-1

0

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION RESERVA	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 056
REGISTRO	216-C			NUMERO DE HOJAS
				FECHA 14 05 2008
				Nº OF 28126-1

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION RESERVA	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 057	
REGISTRO	216-C			FECHA N°F 14 05 2008 28126-I	

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8


|

9

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION RESERVA	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 058
REGISTRO	216-C			NUMERO DE HOJAS
				FECHA 14 05 2008
				Nº OF 28126-1

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	059
REGISTRO	216-C			RESERVA	NUMERO DE HOJAS
				FECHA	14 05 2008
				Nº F.	28126-1


591





VIGILANCIA Y MEDIDA DE SINCRONIZACION



GUASCOR
MOTORES
Y
SISTEMAS

N°0F 28126-1














0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)		DENOMINACION			 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS				HOJA NUMERO 071
REGISTRO	216-C		ENTRADAS DIGITALES PLC							NUMERO DE HOJAS FECHA 14 05 2008 NºOF 28126-1






PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 074
REGISTRO	2116-C		NUMERO DE HOJAS FECHA 14 05 2008 N°OF 28126-1








PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	080
REGISTRO	216-C			ENTRADAS ANALOGICAS	NUMERO DE HOJAS
				FECHA	14 05 2008
				NºOF	28126-1




PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	SALIDAS ANALOGICAS	GUASCOR		MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO	081
				SALIDAS ANALOGICAS		MOTORES Y SISTEMAS		NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C							FECHA	14 05 2008
								Nº OF	28126-1

AL ALTERNADOR GRUPO 5




A RELES SOBRE ALTERNADOR




ESTADO INT. I12
A CCM2

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)										HOJA NUMERO 083	
	216-C										NUMERO DE HOJAS	
											FECHA	14 05 2008
REGISTRO											Nº F.	28126-1



DENOMINACION
CONEXION ALTERNADORES



GRUPO 1 EN MARCHA


BOCINA GRUPO 1

ALARMA GRUPO 1

GRUPO 1 PARALELO RED

CUALQUIER GRUPO EN PARALELO RED (A CCM-2)

ORDEN MARCHA AERO G-1



GRUPO 2 EN MARCHA

BOCINA GRUPO 2

ALARMA GRUPO 2

GRUPO 2 PARALELO RED


ARANQUE DESDE CERO GRUPO 1 A 5

ORDEN MARCHA AERO G-2


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO		ITACA 1 (CCM-1)		DENOMINACION	CONTACTOS AL EXTERIOR	GUASCOR	MOTORES Y		HOJA NUMERO	084		
REGISTRO		216-C					SISTEMAS		NUMERO DE HOJAS			
									FECHA		14 05 2008	
								Nº F.		28126-1		





GRUPO 3 EN MARCHA BOCINA GRUPO 3 ALARMA GRUPO 3 GRUPO 3 PARALELO RED ORDEN MARCHA AERO G-3




GRUPO 4 EN MARCHA BOCINA GRUPO 4 ALARMA GRUPO 4 GRUPO 4 PARALELO RED ORDEN MARCHA AERO G-4

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)		DENOMINACION	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO	085
	REGISTRO	216-C				CONTACTOS AL EXTERIOR	NUMERO DE HOJAS
						FECHA	14 05 2008
						Nº F.	28126-1





0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	GUASCOR	MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	086
REGISTRO	216-C				CONTACTOS AL EXTERIOR	NUMERO DE HOJAS
					Nº F	28126-1



L I S T A D E M A T E R I A L E S											
NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT	NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT
	7	ARMARIO 2000x800x600mm	RITTAL	PS-4806		4F6-14F6-24F6	5	MULTIMEDIDOR CVM C/VER485	CIRCUTOR	CVM-4C-1TF/SDC	24Vdc
	6	P M INTERMEDIA	RITTAL	PS-4591		34F6-44F6				+ CVM-ER485	
	2	LATERAL	RITTAL	PS-4106							
	7	ZOCALOS 100mm	RITTAL	S0-2833		4F8, 14F8, 24F8	5	CONVERTIDOR DE POTENCIA /4-20mA	SACI	ATW3 400V 5A	230Vdc
	36	PIEZAS ALINEACION	RITTAL	PS-4580		34F8, 44F8					
	24	ANGULOS UNION	RITTAL	PS-4582							
						5K1, 5K2, 5K7, 5K8	20	CONTRACTOR AUXILIAR	TEE	CA3-DN22BD	24Vcc
1F1, 1F2, 1F3, 1F4	7	BASES III - FUSIBLES T-0	LEGRAND	21404	16A	15K1, 15K2, 15K7, 15K8					
1F5, 1F6, 1F7						25K1, 25K2, 25K7, 25K8					
						35K1, 35K2, 35K7, 35K8					
1F8	1	BASE III - FUSIBLE NH1	1F0	40508	200A	45K1, 45K2, 45K7, 45K8					
1F9	2	BASE I - FUSIBLE T-0	LEGRAND	21401	16A	5K1, 15K1, 25K1	5	BLOQUE TEMPORIZADO A LA CONEXION	TEE	LA2-DT2	
						35K1, 45K1					
2F2, 3F2, 13F2	6	VIGILANTE DE FRECUENCIA	ELECTROMATIC	EFA C230	230V	5K7, 15K7, 25K7	5	BLOQUE CONTACT AUXILIARES 2NA	TEE	LAI-DN20	
23F2, 33F2, 43F2						35K7, 45K7					
2F4, 3F4, 13F4	6	VIGILANTE DE MIN/MAX	ELECTROMATIC	EUC C400	400V						
23F4, 33F4, 43F4						5Q1, 15Q1, 25Q1	5	MAGNET C60N(C) 4A I	MERLIN GERIN	24308	4A
						35Q1, 45Q1					
2F6	1	VIGILANTE DE MICROCORTE	SUE	SRM	230V						
						5Q4, 15Q4, 25Q4	5	MAGNET C60N(C) 16A I	MERLIN GERIN	24311	16A
2Q0	1	MAGNET C60N(C) 6A III	MERLIN GERIN	24348	6A	35Q4, 45Q4					
2Q1, 3Q1, 13Q1	6	MAGNET C60N(C) 6A III C/CONT AUX	MERLIN GERIN	24348 + 26924	6A	6Q1, 16Q1, 26Q1	5	MAGNET C60N(C) 4A II	MERLIN GERIN	24334	4A
23Q1, 33Q1, 43Q1						36Q1, 46Q1					
3F6, 13F6, 23F6	5	RELE TACOMETRICO	SUE	SRT-2-24	24Vdc	6Q2, 16Q2, 26Q2	5	MAGNET C60N(C) 16A I	MERLIN GERIN	24311	16A
33F6, 43F6						36Q2, 46Q2					
4F1, 14F1, 24F1	5	RELE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO	FANOX	G-17	24Vdc	6F2-16F2, 26F2	5	VIGILANTE DE TENSION BATERIAS	ELECTROMATIC	DUR52C724	24Vdc
34F1, 44F1						36F2, 46F2					
0		1	2	3	4	5		6	7	8	9

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 095 NUMERO DE HOJAS
REGISTRO	216-C	LISTA DE MATERIALES CUADRO DE CONTROL		FECHA 14 05 2008 NºF 28126-1

L I S T A D E M A T E R I A L E S											
NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT	NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT
6Q3, 16Q3, 26Q3 36Q3, 46Q3	5	MAGNET C60N(C) 16A II	MERLIN GERIN	24337	16A	8K3-8K4, 18K3-18K4	5	INVERSOR 9A	TEE	LC2-D0901M7	220V
						28K3-28K4, 38K3-38K4					
						48K3-48K4					
6A2, 16A2, 26A2 36A2, 46A2	5	AMPERIMETRO C C 0-15A	CELSA	PQ-72S 15A	0-15A	8K3, 8K4, 18K3, 18K4	10	BLOQUE CONTACT AUX	TEE	LA1-DN20	
						28K3, 28K4, 38K3, 38K4					
						448K3, 48K4					
6A4, 16A4, 26A4 36A4, 46A4	5	VOLTIMETRO C C 0-40V	CELSA	PQ-72S 40V	0-40V						
6A1, 16A1, 26A1 36A1, 46A1	5	CARGADOR DE BATERIAS 220Vac/24Vdc	DEIF	DGP 10A	10A	8K2, 18K2, 28K2	5	CONTACTOR AUXILIAR	TEE	CA2-DN40M7	220V
						38K2, 48K2					
6V4, 16V4, 26V4 36V4, 46V4	5	MODULO ESPECIAL 1 D1000 EK (BY-255)	ELEKTRA		3A	8K5, 8K6, 8K7, 8K8	20	RELE 220V LED C/BASE	OMRON	M1214N+PYF08A-E	220V
						18K5, 18K6, 18K7, 18K8					
						28K5, 28K6, 28K7, 28K8					
6K7, 16K7, 26K7 36K7, 46K7	5	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF14A-E	24Vcc	38K5, 38K6, 38K7, 38K8					
						48K5, 48K6, 48K7, 48K8					
6A6, 16A6, 26A6 36A6, 46A6	5	ZUMBADOR	CARRASCO	SE-206	24Vcc	8Q3, 18Q3, 28Q3	5	MAGNET C60N(C) 6A I	MERLIN GERIN	24309	6A
						38Q3, 48Q3					
7K1, 17K1, 27K1 37K1, 47K1	5	CONTACTOR AUXILIAR	TEE	CR3-DN40BD	24Vcc	8S3, 18S3, 28S3	5	CONMUTADOR AUTO-O-MAN	TEE	XB2-BD33	
						38S3, 48S3					
7K1, 17K1, 27K1 37K1, 47K1	5	BLOQUE TEMPORIZADO A LA DESCONEXION	TEE	LA3-DR2		8S4, 18S4, 28S4	5	PULSADOR ROJO	TEE	XB2-BA41	
						38S4, 48S4					
7Q5, 17Q5, 27Q5 37Q5, 47Q5	5	MAGNET C60N(C) I 10A	MERLIN GERIN	24310	10A	8S5, 18S5, 28S5	5	PULSADOR VERDE	TEE	XB2-BA31	
						38S5, 48S5					
8F1, 18F1, 28F1 38F1, 48F1	5	BASE III - FUSIBLE T-0	LEGRAND	21404	1A	8L8, 18L8, 28L8	5	PILOTO ROJO C/LAMPARA	TEE	XB2-BV74	220V
						38L8, 48L8					
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 096
REGISTRO	216-C	LISTA DE MATERIALES CUADRO DE CONTROL	NUMERO DE HOJAS FECHA NºF 14 05 2008 28126-1	

L I S T A D E M A T E R I A L E S												
NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT	NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT	
8L88, 18L88, 28L88 38L88, 48L88	5	PILOTO VERDE C/LAMPARA	TEE	XB2-BV73	220V	10Q5, 10Q6, 10Q8 20Q5, 20Q6, 20Q8 30Q5, 30Q6, 30Q8 40Q5, 40Q6, 40Q8 50Q5, 50Q6, 50Q8	15	MAGNET C60N(C) 11 16A	MERLIN GERIN	24337	16A	
8L9, 18L9, 28L9 38L9, 48L9	5	PILOTO AMARILLO C/LAMPARA	TEE	XB2-BV75	220V							
9Q0, 19Q0, 29Q0 39Q0, 49Q0	5	REGULADOR DE CARGA	WOODWARD	2301A		10S5, 10S7, 20S5 20S7, 30S5, 30S7 40S5, 40S7, 50S5, 50S7	10	SELECTOR LUMINOSO 0-1	TEE	XB2-BK12371	230V	
9T0, 19T0, 29T0 39T0, 49T0	10	TRANSFORMADORES DE TENSION	EREMU	380/220V	40VA	11Q1, 21Q1, 31Q1 41Q1, 51Q1	5	MAGNET C60N(C) 11 4A	MERLIN GERIN	24334	4A	
10Q1, 20Q1, 30Q1 40Q1, 50Q1	5	DISYUNTOR GUARDAMOTOR	TEE	GV2-M07	1, 6/2, 5A							
10Q1, 20Q1, 30Q1 40Q1, 50Q1	5	CONTACTO AUXILIAR DISYUNTOR	TEE	GV2-AN11								
10Q2, 20Q2, 30Q2 40Q2, 50Q2	5	MAGNET C60N(C) 11 4A	MERLIN GERIN	24334	4A	11P3, 11P5, 11P7, 11P9 21P3, 21P5, 21P7, 21P9 31P3, 31P5, 31P7, 31P9 41P3, 41P5, 41P7, 41P9 51P3, 51P5, 51P7, 51P9	20	REGULADOR DE TEMPERATURA TERMOPAR K/4-20mA	ELIWELL	EWTR925K/4-20mA	220V	
10K2, 10K5, 10K7 20K2, 20K5, 20K7 30K2, 30K5, 30K7 40K2, 40K5, 40K7 50K2, 50K5, 50K7	15	CONTACTOR 9A	TEE	LC1-D0910-M7	220V	12Q1, 22Q1, 32Q1 42Q1, 52Q1	5	DISYUNTOR GUARDAMOTOR	TEE	GV2-M16	9/14A	
10S2, 20S2, 30S2 40S2, 50S2	5	SELECTOR LUMINOSO AUTO-0-MAN	TEE	XB2-BK13373	230V	12Q5, 22Q5, 32Q5 42Q5, 52Q5	5	DISYUNTOR GUARDAMOTOR	TEE	GV2-M10	4/6A	
						12Q1, 12Q5, 22Q1 22Q5, 32Q1, 32Q5 42Q1, 42Q5, 52Q1, 52Q5	10	CONTACTO AUXILIAR DISYUNTOR	TEE	GV2-AN11		
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9		

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 097
REGISTRO	216-C	LISTA DE MATERIALES CUADRO DE CONTROL		NUMERO DE HOJAS
				FECHA 14 05 2008
				Nº F 28126-1

L I S T A D E M A T E R I A L E S											
NOMEN CLATURA	PIEZAS ≈	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT	NOMEN CLATURA	PIEZAS ≈	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT
12K2, 22K2, 32K2 42K2, 52K2	5	CONTACTOR 18A	TEE	LC1-D1810M7	220V	62A7	3	RACK 10 SLOTS	HITACHI	BSH-10	
							1	CPU-H252	HITACHI	CPU22-02H	16K RAM
							3	F ALIMENTACION	HITACHI	PSM-D	24Vcc
12K6, 22K6, 32K6 42K6, 52K6	5	CONTACTOR 9A	TEE	LC1-D0910M7	220V		11	16 ENTRADAS DIGITALES	HITACHI	P1M-DH	24Vcc
							6	16 SALIDAS DIGITALES	HITACHI	POM-RH	RELE
							4	8 ENTRADAS ANALOGICAS	HITACHI	AGH-I	4-20mA
12Q2, 12Q6, 22Q8, 22Q6 32Q2, 32Q6, 42Q2 42Q6, 52Q2, 52Q6	10	MAGNET C60N(C) 11 4A	MERLIN GERIN	24334	4A		2	4 SALIDAS ANALOGICAS	HITACHI	AGH-O	4-20mA
							2	CABLE	HITACHI	CNM-10	1m
							1	TARJETA COMUNICACION	HITACHI	P1L-H	
							5	TAPA	HITACHI	CVM	
12S2, 12S6, 22S2, 22S6 32S2, 32S6, 42S2 42S6, 52S2, 52S6	10	SELECTOR LUMINOSO AUTO-O-MAN	TEE	XB2-BK13373	220V	62Q2	1	MAGNET C60N(C) 11 6A	MERLIN GERIN	24335	
						63S0, 63S2, 65S0, 65S2	10	SELECTOR MAN-AUT	TEE	XB2-BD21	
	12Q8	1	MAGNET C60N(C) 16A 11	MERLIN GERIN	24337	16A	67S0, 67S2,, 69S0				
							69S2, 71S0, 71S2				
12S8	1	BASE ENCHUFE 2P+T 16A	LEGRAND	03240	16A						
53Q1	1	MAGNET C60N(C) 4A 1	MERLIN GERIN	24308	4A	63S1, 63S3, 65S1, 65S3	10	DOBLE PULSADOR 1-0	TEE	XB2-BL8425	
						67S1, 67S3, 69S1					
						69S3, 71S1, 71S3					
53K1	1	CONTACTOR AUXILIAR	TEE	CA0328D	24Vdc						
61K8	2	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	MY4N-D2+PYF14A-E	24Vcc	64S8, 66S8, 68S8	5	SETA EMERGENCIA	TEE	XB2-BSS41 +	
						70S8, 72S8				2ZB2-BE102	
61A5	1	SINCRONIZADOR	WOODWARD	SPNA		73K0 - 73K2	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	MY4N-D2+PYF14A-E	24Vcc
61P3	1	SINCRONOSCOPIO 111 380V	CELSA	SQ96/2	380V	73K22	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	MY4N-D2+PYF14A-E	24Vcc
62A2	2	BATERIAS RECARGABLES	YUASA	12Vcc	7Ah	73K3 - 73K88	11	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	MY4N-D2+PYF14A-E	24Vcc
62A5	1	TERMINAL OPERADOR	PROFACE	GP2301-LG41-24V	24Vcc	74K0 - 74K2	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	MY4N-D2+PYF14A-E	24Vcc
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS			HOJA NUMERO	098
REGISTRO	216-C	LISTA DE MATERIALES CUADRO DE CONTROL				NUMERO DE HOJAS	
				FECHA	14 05 2008	NºF	28126-1

L I S T A D E M A T E R I A L E S											
NOMEN CLATURA	PIEZAS Nº	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT	NOMEN CLATURA	PIEZAS Nº	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT
74K22	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc	88K4	1	CONTACTOR AUXILIAR	TEE	CA3-DN22BD	24Vcc
74K3 - 74K88	11	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
75K0 - 75K2	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
75K22	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
75K3 - 75K88	11	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
76K0 - 76K2	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
76K22	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
76K3 - 76K88	11	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
77K0 - 77K2	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
77K22	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
77K3 - 77K88	11	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
78K0 - 78K88	16	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
81R0 - 81R5	5	POTENCIOMETRO MULTIVUELTA	BOURNS	3590S	1KΩ						
87Q1	1	MAGNET C60N(C) I I 4A	MERLIN GERIN	24334	4A						
87F4	1	CONVERTIDOR RS-485/RS-232	KRENEL		220Vacc						
88Q1	1	MAGNET C60N(C) I 4A	MERLIN GERIN	24308	4A						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

PROYECTO

REGISTRO

ITACA 1 (CCM-1)

216-C

DENOMINACION

LISTA DE MATERIALES

CUADRO DE CONTROL

MOTORES
Y
SISTEMAS

GUASCOR

HOJA NUMERO

NUMERO DE HOJAS

FECHA

Nº OF

099


28126-1

14 05 2008

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3



0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


PROYECTO

ITACA 1 (CCM-1)

DENOMINACION

REGISTRO

216-C



MOTORES
Y
SISTEMAS






HOJA NUMERO 101

NUMERO DE HOJAS


FECHA 14 05 2008

Nº F. 28126-1





PROYECTO REGISTRO	ITACA 1 (CCM-1) 216-C	DENOMINACION CUADRO DE CONTROL	MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO 103 NUMERO DE HOJAS	
			GUASCOR		FECHA 14 05 2008 NºOF 28126-1	



0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO	ITACA 1 (CCM-1)	DENOMINACION	CUADRO DE POTENCIA	MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO	106
				GUASCOR		NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C					FECHA	14 05 2008
						Nº OF.	28126-1

63 8 L¹⁵ 63 8 L²⁵
F < 16 F > 26





63 9 L¹⁵ 63 9 L²⁵
V < 16 V > 26

53 9 L⁴ 65 7 L²
11 3



2F2

2F4

2F6



201
6A



VIGILANTE DE
FRECUENCIA

VIGILANTE DE
MIN/MAX TENSION

RELE
MICROCORTES


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO ITACA 2 (CCM-2)

REGISTRO 216-C

DENOMINACION

VIGILANCIA DE RED













MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO 002

NUMERO DE HOJAS


FECHA 14 05 2008

Nº OF 28126-2



PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION VIGILANCIA DE GRUPO 6	 MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 003
REGISTRO	216-C			FECHA 14 05 2008 Nº F 28126-2

DE HOJA 1




NO	NC
63	4
84	0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	CARGADOR DE BATERIAS 6	MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 006
REGISTRO	216-C				NUMERO DE HOJAS
					FECHA 14 05 2008
					Nº F 28126-2



PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION VALVULAS DE GAS GRUPO 6	 GUASCOR	HOJA NUMERO	007
REGISTRO	216-C			NUMERO DE HOJAS	
				FECHA	14 05 2008
				Nº F	28126-2




MANIOBRA NO OPERATIVA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	MOTORES Y SISTEMAS	
REGISTRO	216-C	MANDO VALVULA 3 VIAS V6 CASES ESCAPE MOTOR 6	HOJA NUMERO NUMERO DE HOJAS	008
			FECHA Nº F	14 05 2008 28126-2


CONTROL DE VELOCIDAD Y REPARTO DE CARGA



0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)		DENOMINACION	GUASCOR		MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	009
REGISTRO	216-C		REGULADOR DE VELOCIDAD REPARTO DE CARGA 6				NUMERO DE HOJAS	
							FECHA	14 05 2008
							Nº OF	28126-2





MANIOBRAS NO OPERATIVAS

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PRECALENTAMIENTO
AGUA 2000W 220Vac


PRECALENTAMIENTO
ACEITE
2x1500W 220Vac

MANIOBRA BOMBA DE PREENGRASE


PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	SERVICIOS AUXILIARES	HOJA NUMERO	010
REGISTRO	216-C			NUMERO DE HOJAS	
				FECHA	14 05 2008
				Nº OF	28126-2




MOTORES
Y
SISTEMAS



PROYECTO ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION		MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO 011
	SEÑALES ANALOGICAS GRUPO 6				NUMERO DE HOJAS
REGISTRO 216-C					FECHA 14 05 2008
					Nº OF 28126-2




13F2




60Hz
±3Hz

22L1

2N



13F4




380Vca
±10/

22L1


22L2

22L3

2N



13F6



MIN 8Hz
MAX 70Hz


1 10 16 5

22L2

2N

DE HOJA N° 1

13Q1
6A




VIGILANTE DE
FRECUENCIA

VIGILANTE DE
MIN/MAX TENSION

RELE
TACOMETRICO

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO 013	
			VIGILANCIA DE GRUPO 7		NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C				FECHA 14 05 2008	
					Nº OF 28126-2	



14F6

CVM 4 ITF C/RS485

9 7 5 8 6 4 13 12 11 10 2 1

0319 0419 0519

DE HOJA N° 19

DE HOJA N° 16

14F8

CONVERTIDOR POTENCIA


12 + 13 - 21 20 11 9 8 7 6 5 4 3 2 -

LU22 22L1 0314 LV22 22L2 0414 LM22 22L3 0514 2N 22L1 22L2 22L3 2N 19 0 19 0 19 0 19 0

0079 0279

A HOJA N° 19 A HOJA N° 19

→ A HOJA 87



TRAFOS DE INTENSIDAD PROTECCION

SOBRECARGA Y/O CORTOCIRCUITO


TRAFOS DE INTENSIDAD MEDIA

MULTIMEDIDOR CVM


CONVERTIDOR DE POTENCIA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)										HOJA NUMERO 014	
	DENOMINACION										NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	PROTECCION Y MEDIDA DE GRUPO 7										FECHA 14 05 2008	
	216-C										Nº F 28126-2	



MOTORES Y SISTEMAS




PROYECTO REGISTRO	ITACA 2 (CCM-2) 216-C	DENOMINACION MANDO INTERRUPTOR GRUPO 7	MOTORES Y SISTEMAS							HOJA NUMERO 015 NUMERO DE HOJAS	
			GUASCOR							FECHA 14 05 2008 Nº OF 28126-2	

DE HOJA 1

201 200

65 5 12



NO NC
65 420 2
84 0

VOLTIMETRO
ALIMENTACION
C C. RELE
TACOMETRO
BOCINA
RELE AUXILIAR
MOTOR EN MARCHA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROYECTO ITACA 2 (CCM-2)

REGISTRO 216-C

DENOMINACION

CARGADOR DE BATERIAS 7

MOTORES
Y
SISTEMAS

GUASCOR

HOJA NUMERO 016

NUMERO DE HOJAS


FECHA 14 05 2008

Nº OF 28126-2




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION VALVULAS DE GAS GRUPO 7	 MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	017
REGISTRO	216-C			NUMERO DE HOJAS	FECHA
				Nº F	28126-2






CONTROL DE VELOCIDAD Y REPARTO DE CARGA




PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)		DENOMINACION		MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO	019
	REGISTRO		REGULADOR DE VELOCIDAD REPARTO DE CARGA 7				NUMERO DE HOJAS	
		216-C					FECHA	14 05 2008
							NºOF	28126-2



PROYECTO ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION		MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO 021	
	SEÑALES ANALOGICAS GRUPO 7				NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO 216-C					FECHA 14 05 2008	
				Nº F 28126-2		



23F2




60Hz
±3Hz

33L1

3N

23F4



380Vca
±10/


33L1

33L2

33L3

3N

23F6




MIN 8Hz
MAX 70Hz

1 10 26 5

33L2

3N

23Q1
6A



VIGILANTE DE
FRECUENCIA

VIGILANTE DE
MIN/MAX TENSION

RELE
TACOMETRICO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROYECTO

ITACA 2 (CCM-2)

REGISTRO

216-C

DENOMINACION

VIGILANCIA DE GRUPO 8



MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO

023


NUMERO DE HOJAS

FECHA

14 05 2008


Nº OF

28126-2



24F1

FANOX C-17



24T0

24T3

CUADRO DE POTENCIA

CUADRO DE POTENCIA

DE HOJA N° 26

DE HOJA N° 29

DE HOJA N° 26

A HOJA N° 79

A HOJA N° 79

24F6

CVM 4 ITF C/RS485

24F8

CONVERTIDOR POTENCIA

TRAFOS DE INTENSIDAD PROTECCION

SOBRECARGA Y/O CORTOCIRCUITO

TRAFOS DE INTENSIDAD MEDIA

MULTIMEDIDOR CVM

CONVERTIDOR DE POTENCIA


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO

ITACA 2 (CCM-2)

DENOMINACION

REGISTRO 216-C



MOTORES Y SISTEMAS


PROTECCION Y MEDIDA DE GRUPO 8

HOJA NUMERO 024

NUMERO DE HOJAS

FECHA 14 05 2008

N°OF 28126-2



○ —————
 ◀ —————
 ∩ —————
 ∪ —————
 ∇ —————
 ∟ —————
 ∠ —————
 ∞ —————
 ∅ —————

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION
REGISTRO	216-C	CARGADOR DE BATERIAS 8
		MOTORES Y SISTEMAS
		
		HOJA NUMERO 026
		NUMERO DE HOJAS
		FECHA 14 05 2008
		Nº F. 28126-2



∞

$\nearrow$

ω


$\aleph_1$

$\aleph_0$

$\aleph$


$\aleph_0$

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)
DENOMINACION	VALVULAS DE GAS GRUPO 8
REGISTRO	216-C
 GUASCOR	
MOTORES Y SISTEMAS	
HOJA NUMERO	027
NUMERO DE HOJAS	
FECHA	14 05 2008
Nº F	28126-2




PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)									DENOMINACION			HOJA NUMERO 028		
	MANDO VALVULA 3 VIAS V8									MOTORES Y SISTEMAS			NUMERO DE HOJAS		
REGISTRO	216-C									CERRE			FECHA 14 05 2008		
										ABRIR			NºF 28126-2		

CONTROL DE VELOCIDAD Y REPARTO DE CARGA




0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	REGULADOR DE VELOCIDAD REPARTO DE CARGA 8	GUASCOR		MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO	029
								NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C							FECHA	14 05 2008
								Nº OF	28126-2



PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	SERVICIOS AUXILIARES	HOJA NUMERO	030
REGISTRO	216-C	GRUPO 8	MOTORES Y SISTEMAS	NUMERO DE HOJAS	
				FECHA	14 05 2008
				Nº F	28126-2




PROYECTO ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION		HOJA NUMERO 031	
	SEÑALES ANALOGICAS GRUPO 8		NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO 216-C			MOTORES Y SISTEMAS	
			FECHA 14 05 2008	
			Nº F 28126-2	






0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)										HOJA NUMERO 032	
	SERVICIOS AUXILIARES GRUPO 8										NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C										FECHA 14 05 2008	
											Nº F 28126-2	



MOTORES
Y
SISTEMAS



TRAFOS DE INTENSIDAD PROTECCION

TRAFOS DE INTENSIDAD MEDIA

CONVERTIDOR DE POTENCIA

MULTIMEDIDOR CVM


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO **ITACA 2 (CCM-2)**

REGISTRO 216-C

DENOMINACION

PROTECCION Y MEDIDA DE GRUPO 9




MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO 034

NUMERO DE HOJAS

FECHA 14 05 2008

Nº F 28126-2



CARGADOR DE BATERIAS	VIGILANTE TENSION BATERIAS	BATERIAS GRUPO	VOLTIMETRO	ALIMENTACION C C RELE	BOCINA	RELE AUXILIAR MOTOR EN MARCHA
----------------------	----------------------------	----------------	------------	-----------------------	--------	-------------------------------


PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION		MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	036
REGISTRO	216-C	CARGADOR DE BATERIAS 9			NUMERO DE HOJAS	
					FECHA	14 05 2008
					Nº F.	28126-2



Age Group	Percentage
0-17	1.5
18-24	2.5
25-34	3.5
35-44	4.5
45-54	5.5
55-64	6.5
65-74	7.5
75-84	8.5
85+	9.5

GUASCOR
MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO	037
NUMERO DE HOJAS	
FECHA	14 05 2008
Nº F.	28126-2




MANIOBRA NO OPERATIVA

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)		DENOMINACION		MOTOR	
	216-C		MANDO VALVULA 3 VIAS V9		CASES ESCAPE MOTOR 9	
REGISTRO	216-C		MOTOR		CASES ESCAPE MOTOR 9	
	216-C		MANDO VALVULA 3 VIAS V9		CASES ESCAPE MOTOR 9	


HOJA NUMERO	038
NUMERO DE HOJAS	038
FECHA	14 05 2008
Nº OF	28126-2



MOTORES
Y
SISTEMAS

39A0

CONTROL DE VELOCIDAD Y REPARTO DE CARGA



0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO

ITACA 2 (CCM-2)

REGISTRO

216-C

DENOMINACION

REGULADOR DE VELOCIDAD
REPARTO DE CARGA 9



GUASCOR


MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO 039


NUMERO DE HOJAS

FECHA 14 05 2008

N°OF 28126-2




PROYECTO ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION		MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO 041	
	SEÑALES ANALOGICAS GRUPO 9				NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO 216-C					FECHA 14 05 2008	
					Nº F 28126-2	



0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)										HOJA NUMERO 042	
	SERVICIOS AUXILIARES										NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	GRUPO 9										FECHA 14 05 2008	
	216-C										Nº F 28126-2	



MOTORES
Y
SISTEMAS

72 7 15 72 7 25
F < 16 F > 26


72 7 15 72 7 25
V < 16 V > 26

46 7 13 72 8 17
2


43F2

43F4


43F6



60Hz
±3Hz




380V_{ca}
±10/



MIN 8Hz
MAX 70Hz

1 10 46 5

43Q1
6A



VIGILANTE DE
FRECUENCIA

VIGILANTE DE
MIN/MAX TENSION

RELE
TACOMETRICO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROYECTO


ITACA 2 (CCM-2)

REGISTRO

216-C

DENOMINACION

VIGILANCIA DE GRUPO 10



MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO 043

NUMERO DE HOJAS

FECHA 14 05 2008

Nº OF 28126-2


72 8 95 96

44F1

FANOX C-17



44T0




CUADRO DE POTENCIA

DE HOJA N° 36

52 51

77K2 77 2 77K2 77 2

44T3



CUADRO DE POTENCIA

44F6

CVM 4 ITF C/RS485



DE HOJA N° 49

0349 0449 0549


LU55 55L1 55L2 55L3 SN K55 K55 K55

DE HOJA N° 46

51 52 55L3 55L2 55L1

44F8

CONVERTIDOR POTENCIA



DE HOJA N° 79

0079 0579 0344 0444 0544

LU55 55L1 0344 LV55 55L2 0444 LM55 55L3 0544 SN 55L1 SN 55L1

A HOJA 87

43 9 55L1 43 9 55L2 43 9 55L3 43 9 SN

55L1 49 0 55L2 49 0 55L3 49 0 SN 49 0

TRAFOS DE INTENSIDAD PROTECCION

SOBRECARGA Y/O CORTOCIRCUITO

TRAFOS DE INTENSIDAD MEDIA

MULTIMEDIDOR CVM

CONVERTIDOR DE POTENCIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


PROYECTO

ITACA 2 (CCM-2)

DENOMINACION

REGISTRO 216-C

PROTECCION Y MEDIDA DE GRUPO 10




MOTORES Y SISTEMAS

HOJA NUMERO 044

NUMERO DE HOJAS

FECHA 14 05 2008


NºF 28126-2



PROYECTO REGISTRO	ITACA 2 (CCM-2) 216-C	DENOMINACION MANDO INTERRUPTOR GRUPO 10	MOTORES Y SISTEMAS							HOJA NUMERO 045 NUMERO DE HOJAS	
										FECHA 14 05 2008 Nº F 28126-2	

71 5 11
12

DE HOJA 1



NO NC
71 450 2
86 0

CARGADOR DE BATERIAS VIGILANTE TENSION BATERIAS BATERIAS GRUPO VOLTIMETRO ALIMENTACION C.C. RELE TACOMETRO BOCINA RELE AUXILIAR MOTOR EN MARCHA


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO ITACA 2 (CCM-2)

REGISTRO 216-C

DENOMINACION

CARGADOR DE BATERIAS 10




MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO 046

NUMERO DE HOJAS

FECHA 14 05 2008


Nº OF 28126-2



0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

VALVULAS DE GAS VALVULA PASSE VALVULA DERIVACION ENCENDIDO ELECTRONICO MOTOR DE ARRANQUE ENCENDIDO CONECT AUXILIAR

PROYECTO		ITACA 2 (CCM-2)		DENOMINACION VALVULAS DE GAS GRUPO 10	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO 047	
REGISTRO		216-C					NUMERO DE HOJAS	
							FECHA 14 05 2008	
							Nº OF 28126-2	




DENOMINACION
VALVULAS DE GAS GRUPO 10

MOTORES Y SISTEMAS

49A0

CONTROL DE VELOCIDAD Y REPARTO DE CARGA



0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO

ITACA 2 (CCM-2)

REGISTRO

216-C

DENOMINACION

REGULADOR DE VELOCIDAD
REPARTO DE CARGA 10



GUASCOR


MOTORES
Y
SISTEMAS

HOJA NUMERO 049

NUMERO DE HOJAS

FECHA 14 05 2008


NºOF 28126-2



PROYECTO ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION SERVICIOS AUXILIARES		HOJA NUMERO 050 NUMERO DE HOJAS	
	REGISTRO 216-C GRUPO 10		FECHA 14 05 2008 N°OF 28126-2	



MOTORES
Y
SISTEMAS



PROYECTO REGISTRO	ITACA 2 (CCM-2) 216-C	DENOMINACION SEÑALES ANALOGICAS GRUPO 10	MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO 051 NUMERO DE HOJAS	
			FECHA 14 05 2008 Nº F 28126-2			

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION RESERVA	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	054
REGISTRO	216-C			FECHA	14 05 2008
				Nº F.	28126-2

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	056
				NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C	RESERVA	GUASCOR	FECHA	14 05 2008
				Nº F	28126-2


PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	057
REGISTRO	216-C			RESERVA	NUMERO DE HOJAS
				FECHA	14 05 2008
				Nº F.	28126-2

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	058
REGISTRO	216-C			RESERVA	NUMERO DE HOJAS
				FECHA	14 05 2008
				Nº F	28126-2


PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	RESERVA	MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	059
					NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C				FECHA	14 05 2008
					Nº F.	28126-2

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	060
REGISTRO	216-C			RESERVA	NUMERO DE HOJAS
				FECHA	14 05 2008
				Nº F.	28126-2

591




N°0F 28126-2





BATERIAS AUXILIARES
TERMINAL DE OPERADOR
ALIMENTACION CPU - H 252
TARJETA PILH


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


PROYECTO REGISTRO	ITACA 2 (CCM-2) 216-C	DENOMINACION ALIMENTACION MDE Y CPU		MOTORES Y SISTEMAS	
				HOJA NUMERO 062	
				NUMERO DE HOJAS FECHA 14 05 2008 Nº F. 28126-2	











0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

73

9

2

75

0

Y1300

Y1301

Y1302

Y1303

Y1304

Y1305

Y1306

Y1307

Y1308

Y1309

Y1310

Y1311

Y1312

Y1313

Y1314

Y1315

74K0

74K1

74K11

74K2

74K22

74K3

74K33

74K4

74K44

74K5

74K55

74K6

74K7

74K77

74K8

74K88

NO

NC

NO

NC

NO

NC

NO

NC

NO

NC

NO

NC

NO

NC

NO

NC

17 6

17 6

17 6

17 6

15 2

19 7

14 2

14 2

15 2

15 3

61 1

61 1

61 1

61 1

61 1

61 1

61 1

82 1

17 0

17 7

20 2

17 4

19 3

19 2

19 5

82 0

84 4

84 3

16 6

22 2

22 6

84 7

NO

NC

NO

NC

NO

NC

NO

NC

NO

NC

NO

NC

NO

NC

NO

NC

ARRANQUE GRUPO 7

PARADA GRUPO 7

PERMISO CIERRE

ALIMENTACION

FANOX

CONEXION SINCRONIZADOR 7

VALVULAS DE GAS

MODIFICAR AVANCE

DE ENCENDIDO 7

PREENGRASE GRUPO 7

BY-PASS TREN DE

VALVULAS 7

ALIMENTACION 0-3Vcc

RECIMEN (PASO A VALENTI) 7

GRUPO 7 EN PARALELO

CON LA RED

ALARMA GRUPO 7

BOCINA GRUPO 7

BBAS AGUA


Y AERO G-7

RESERVA


C1


C2


1







PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION SALIDAS DIGITALES PLC	 MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	075
REGISTRO	216-C			FECHA	14 05 2008
				Nº F.	28126-2













0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


PREISION ACEITE GRUPO 8
TEMPERATURA ACEITE GRUPO 8
TEMPERATURA AGUA GRUPO 8
TEMPERATURA ESCAPE GRUPO 8
LADO DERECHO
TEMPERATURA ESCAPE GRUPO 8
LADO IZQUIERDO
PREISION ACEITE GRUPO 9
TEMPERATURA ACEITE GRUPO 9
TEMPERATURA AGUA GRUPO 9
TEMPERATURA ESCAPE GRUPO 9
LADO IZQUIERDO
PREISION ACEITE GRUPO 10
TEMPERATURA ACEITE GRUPO 10
TEMPERATURA AGUA GRUPO 10
TEMPERATURA ESCAPE GRUPO 10
LADO DERECHO
TEMPERATURA ESCAPE GRUPO 10
LADO IZQUIERDO



AL ALTERNADOR GRUPO 10




A RELES SOBRE ALTERNADOR





ESTADO INT. 122
A CCM1

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	083
				REGISTRO	216-C
				Nº F.	28126-2




MOTORES
Y
SISTEMAS




0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO REGISTRO	ITACA 2 (CCM-2) 216-C	DENOMINACION CONTACTOS AL EXTERIOR	MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO 084 NUMERO DE HOJAS	
			FECHA 14 05 2008 Nº F. 28126-2			



ORDEN MARCHA
AERO G-8




ORDEN MARCHA
AERO G-9

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	CONTACTOS AL EXTERIOR	MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	085
					NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C				FECHA	14 05 2008
					Nº F.	28126-2





ORDEN MARCHA
AERO G-10


GRUPO 10
PARALELO RED

ALARMA
GRUPO 10

BOCINA
GRUPO 10

GRUPO 10
EN MARCHA

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	CONTACTOS AL EXTERIOR	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	086
					NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C				FECHA	14 05 2008
					Nº F	28126-2



RS485 DE MULTIMEDIDORES

CONVERTIDOR RS485-RS232

PC

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO REGISTRO	ITACA 2 (CCM-2) 216-C	DENOMINACION SALIDA RS232 PARA PC	MOTORES Y SISTEMAS		HOJA NUMERO 087 NUMERO DE HOJAS	
			GUASCOR		FECHA 14 05 2008 Nº F 28126-2	9

L I S T A D E M A T E R I A L E S											
NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT	NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT
	7	ARMARIO 2000x800x600mm	RITTAL	PS-4806		4F6-14F6-24F6	5	MULTIMEDIDOR CVM C/ER485	CIRCUTOR	CVM-4C-1TF/SDC + CVM-ER485	24Vdc
	6	P M INTERMEDIA	RITTAL	PS-4591		34F6-44F6					
	2	LATERAL	RITTAL	PS-4106							
	7	ZOCALOS 100mm	RITTAL	S0-2833		4F8, 14F8, 24F8	5	CONVERTIDOR DE POTENCIA /4-20mA	SACI	ATW3 400V 5A	230Vdc
	36	PIEZAS ALINEACION	RITTAL	PS-4580		34F8, 44F8					
	24	ANGULOS UNION	RITTAL	PS-4582							
						5K1, 5K2, 5K7, 5K8	20	CONTRACTOR AUXILIAR	TEE	CA3-DN22BD	24Vcc
1F1, 1F2, 1F3, 1F4 1F5, 1F6, 1F7	7	BASES III - FUSIBLES T-0	LEGRAND	21404	16A	15K1, 15K2, 15K7, 15K8					
						25K1, 25K2, 25K7, 25K8					
						35K1, 35K2, 35K7, 35K8					
1F8	1	BASE III - FUSIBLE NH1	1F0	40508	200A	45K1, 45K2, 45K7, 45K8					
1F9	2	BASE I - FUSIBLE T-0	LEGRAND	21401	16A	5K1, 15K1, 25K1 35K1, 45K1	5	BLOQUE TEMPORIZADO A LA CONEXION	TEE	LA2-DT2	
2F2, 3F2, 13F2 23F2, 33F2, 43F2	6	VIGILANTE DE FRECUENCIA	ELECTROMATIC	EFA C230	230V	5K7, 15K7, 25K7 35K7, 45K7	5	BLOQUE CONTACT AUXILIARES 2NA	TEE	LAI-DN20	
2F4, 3F4, 13F4 23F4, 33F4, 43F4	6	VIGILANTE DE MIN/MAX	ELECTROMATIC	EUC C400	400V	5Q1, 15Q1, 25Q1 35Q1, 45Q1	5	MAGNET C60N(C) 4A I	MERLIN GERIN	24308	4A
2F6	1	VIGILANTE DE MICROCORTE	SUE	SRM	230V						
2Q0	1	MAGNET C60N(C) 6A III	MERLIN GERIN	24348	6A	5Q4, 15Q4, 25Q4 35Q4, 45Q4	5	MAGNET C60N(C) 16A I	MERLIN GERIN	24311	16A
2Q1, 3Q1, 13Q1 23Q1, 33Q1, 43Q1	6	MAGNET C60N(C) 6A III C/CONT AUX	MERLIN GERIN	24348 + 26924	6A	6Q1, 16Q1, 26Q1 36Q1, 46Q1	5	MAGNET C60N(C) 4A II	MERLIN GERIN	24334	4A
3F6, 13F6, 23F6 33F6, 43F6	5	RELE TACOMETRICO	SUE	SRT-2-24	24Vdc	6Q2, 16Q2, 26Q2 36Q2, 46Q2	5	MAGNET C60N(C) 16A I	MERLIN GERIN	24311	16A
4F1, 14F1, 24F1 34F1, 44F1	5	RELE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO	FANOX	G-17	24Vdc	6F2-16F2, 26F2 36F2, 46F2	5	VICILANTE DE TENSION BATERIAS	ELECTROMATIC	DUR52C724	24Vdc
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 095 NUMERO DE HOJAS
REGISTRO	216-C	LISTA DE MATERIALES CUADRO DE CONTROL		FECHA 14 05 2008 NºOF 28126-2

L I S T A D E M A T E R I A L E S											
NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT	NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT
6Q3, 16Q3, 26Q3 36Q3, 46Q3	5	MAGNET C60N(C) 16A II	MERLIN GERIN	24337	16A	8K3-8K4, 18K3-18K4	5	INVERSOR 9A	TEE	LC2-D0901M7	220V
						28K3-28K4, 38K3-38K4					
						48K3-48K4					
6A2, 16A2, 26A2 36A2, 46A2	5	AMPERIMETRO C C 0-15A	CELSA	PQ-72S 15A	0-15A	8K3, 8K4, 18K3, 18K4	10	BLOQUE CONTACT AUX	TEE	LA1-DN20	
						28K3, 28K4, 38K3, 38K4					
						448K3, 48K4					
6A4, 16A4, 26A4 36A4, 46A4	5	VOLTIMETRO C C 0-40V	CELSA	PQ-72S 40V	0-40V						
6A1, 16A1, 26A1 36A1, 46A1	5	CARGADOR DE BATERIAS 220Vac/24Vdc	DEIF	DGP 10A	10A	8K2, 18K2, 28K2	5	CONTACTOR AUXILIAR	TEE	CA2-DN40M7	220V
						38K2, 48K2					
6V4, 16V4, 26V4 36V4, 46V4	5	MODULO ESPECIAL 1 D1000 EK (BY-255)	ELEKTRA		3A	8K5, 8K6, 8K7, 8K8	20	RELE 220V LED C/BASE	OMRON	M1214N+PYF08A-E	220V
						18K5, 18K6, 18K7, 18K8					
						28K5, 28K6, 28K7, 28K8					
6K7, 16K7, 26K7 36K7, 46K7	5	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF14A-E	24Vcc	38K5, 38K6, 38K7, 38K8					
						48K5, 48K6, 48K7, 48K8					
6A6, 16A6, 26A6 36A6, 46A6	5	ZUMBADOR	CARRASCO	SE-206	24Vcc	8Q3, 18Q3, 28Q3	5	MAGNET C60N(C) 6A I	MERLIN GERIN	24309	6A
						38Q3, 48Q3					
7K1, 17K1, 27K1 37K1, 47K1	5	CONTACTOR AUXILIAR	TEE	CR3-DN40BD	24Vcc	8S3, 18S3, 28S3	5	CONMUTADOR AUTO-O-MAN	TEE	XB2-BD33	
						38S3, 48S3					
7K1, 17K1, 27K1 37K1, 47K1	5	BLOQUE TEMPORIZADO A LA DESCONEXION	TEE	LA3-DR2		8S4, 18S4, 28S4	5	PULSADOR ROJO	TEE	XB2-BA41	
						38S4, 48S4					
7Q5, 17Q5, 27Q5 37Q5, 47Q5	5	MAGNET C60N(C) I 10A	MERLIN GERIN	24310	10A	8S5, 18S5, 28S5	5	PULSADOR VERDE	TEE	XB2-BA31	
						38S5, 48S5					
8F1, 18F1, 28F1 38F1, 48F1	5	BASE IIII - FUSIBLE T-0	LEGRAND	21404	1A	8L8, 18L8, 28L8	5	PILOTO ROJO C/LAMPARA	TEE	XB2-BV74	220V
						38L8, 48L8					
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS			HOJA NUMERO 096
REGISTRO	216-C	LISTA DE MATERIALES CUADRO DE CONTROL				NUMERO DE HOJAS
						FECHA 14 05 2008
						NºOF 28126-2

L I S T A D E M A T E R I A L E S											
NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT	NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT
8L88, 18L88, 28L88 38L88, 48L88	5	PILOTO VERDE C/LAMPARA	TEE	XB2-BV73	220V	10Q5, 10Q6, 10Q8 20Q5, 20Q6, 20Q8 30Q5, 30Q6, 30Q8 40Q5, 40Q6, 40Q8 50Q5, 50Q6, 50Q8	15	MAGNET C60N(C) 11 16A	MERLIN GERIN	24337	16A
8L9, 18L9, 28L9 38L9, 48L9	5	PILOTO AMARILLO C/LAMPARA	TEE	XB2-BV75	220V						
9Q0, 19Q0, 29Q0 39Q0, 49Q0	5	REGULADOR DE CARGA	WOODWARD	2301A		10S5, 10S7, 20S5 20S7, 30S5, 30S7 40S5, 40S7, 50S5, 50S7	10	SELECTOR LUMINOSO 0-1	TEE	XB2-BK12371	230V
9T0, 19T0, 29T0 39T0, 49T0	10	TRANSFORMADORES DE TENSION	EREMU	380/220V	40VA	11Q1, 21Q1, 31Q1 41Q1, 51Q1	5	MAGNET C60N(C) 11 4A	MERLIN GERIN	24334	4A
10Q1, 20Q1, 30Q1 40Q1, 50Q1	5	DISYUNTOR GUARDAMOTOR	TEE	GV2-M07	1, 6/2, 5A						
10Q1, 20Q1, 30Q1 40Q1, 50Q1	5	CONTACTO AUXILIAR DISYUNTOR	TEE	GV2-AN11		11P2, 21P2, 31P2 41P2, 51P2	5	REGULADOR DE PRESION 4-20mA/4-20mA	ELIWELL	EWPR924/4-20mA	220V
10Q2, 20Q2, 30Q2 40Q2, 50Q2	5	MAGNET C60N(C) 11 4A	MERLIN GERIN	24334	4A	11P3, 11P5, 11P7, 11P9 21P3, 21P5, 21P7, 21P9 31P3, 31P5, 31P7, 31P9 41P3, 41P5, 41P7, 41P9 51P3, 51P5, 51P7, 51P9	20	REGULADOR DE TEMPERATURA TERMOPAR K/4-20mA	ELIWELL	EWTR925K/4-20mA	220V
10K2, 10K5, 10K7 20K2, 20K5, 20K7 30K2, 30K5, 30K7 40K2, 40K5, 40K7 50K2, 50K5, 50K7	15	CONTACTOR 9A	TEE	LC1-D0910-M7	220V	12Q1, 22Q1, 32Q1 42Q1, 52Q1	5	DISYUNTOR GUARDAMOTOR	TEE	GV2-M16	9/14A
10S2, 20S2, 30S2 40S2, 50S2	5	SELECTOR LUMINOSO AUTO-0-MAN	TEE	XB2-BK13373	230V	12Q5, 22Q5, 32Q5 42Q5, 52Q5	5	DISYUNTOR GUARDAMOTOR	TEE	GV2-M10	4/6A
						12Q1, 12Q5, 22Q1 22Q5, 32Q1, 32Q5 42Q1, 42Q5, 52Q1, 52Q5	10	CONTACTO AUXILIAR DISYUNTOR	TEE	GV2-AN11	
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO NUMERO DE HOJAS	097 097
REGISTRO	216-C	LISTA DE MATERIALES CUADRO DE CONTROL		FECHA NºF	14 05 2008 28126-2

LISTA DE MATERIALES





NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT	NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT
12K2, 22K2, 32K2 42K2, 52K2	5	CONTRACTOR 18A	TEE	LC1-D1810M7	220V	62A7	3	RACK 10 SLOTS	HITACHI	BSH-10	
							1	CPU-H252	HITACHI	CPU22-02H	16K RAM
							3	F ALIMENTACION	HITACHI	PSM-D	24Vcc
12K6, 22K6, 32K6 42K6, 52K6	5	CONTRACTOR 9A	TEE	LC1-D0910M7	220V		11	16 ENTRADAS DIGITALES	HITACHI	P1M-DH	24Vcc
							6	16 SALIDAS DIGITALES	HITACHI	POM-RH	RELE
							4	8 ENTRADAS ANALOGICAS	HITACHI	AGH-1	4-20mA
1202, 1206, 2208, 2206 3202, 3206, 4202 4206, 5202, 5206	10	MAGNET C60N(C) 11 4A	MERLIN GERIN	24334	4A		2	4 SALIDAS ANALOGICAS	HITACHI	AGH-0	4-20mA
							2	CABLE	HITACHI	CNM-10	1m
							1	TARJETA COMUNICACION	HITACHI	P1L-H	
							5	TAPA	HITACHI	CVM	
1252, 1256, 2252, 2256 3252, 3256, 4252 4256, 5252, 5256	10	SELECTOR LUMINOSO AUTO-O-MAN	TEE	XB2-BK13373	220V	62Q2	1	MAGNET C60N(C) 11 6A	MERLIN GERIN	24335	
1208	1	MAGNET C60N(C) 16A 11	MERLIN GERIN	24337	16A	63S0, 63S2, 65S0, 65S2 67S0, 67S2,, 69S0 69S2, 71S0, 71S2	10	SELECTOR MAN-AUT	TEE	XB2-BD21	
12S8	1	BASE ENCHUFE 2P+T 16A	LEGRAND	03240	16A						
53Q1	1	MAGNET C60N(C) 4A 1	MERLIN GERIN	24308	4A	63S1, 63S3, 65S1, 65S3 67S1, 67S3, 69S1 69S3, 71S1, 71S3	10	DOBLE PULSADOR 1-0	TEE	XB2-BL8425	
53K1	1	CONTRACTOR AUXILIAR	TEE	CA03280	24Vdc						
61K8	2	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	MY4N-D2+PYF14A-E	24Vcc	64S8, 66S8, 68S8 70S8, 72S8	5	SETA EMERGENCIA	TEE	XB2-B5541 + 2ZB2-BE102	
61A5	1	SINCRONIZADOR	WOODWARD	SPMA		73K0 - 73K2	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	MY4N-D2+PYF14A-E	24Vcc
61P3	1	SINCRONOSCOPIO 111 380V	CELSA	SQ96/2	380V	73K22	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	MY4N-D2+PYF14A-E	24Vcc
62A2	2	BATERIAS RECARGABLES	YUASA	12Vcc	7Ah	73K3 - 73K88	11	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	MY4N-D2+PYF14A-E	24Vcc
62A5	1	TERMINAL OPERADOR	PROFACE	GP2301-LG41-24V	24Vcc	74K0 - 74K2	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	MY4N-D2+PYF14A-E	24Vcc

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION LISTA DE MATERIALES CUADRO DE CONTROL	 GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO 098
REGISTRO	216-C			NUMERO DE HOJAS FECHA 14 05 2008 N°0 F. 28126-2

L I S T A D E M A T E R I A L E S											
NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT	NOMEN CLATURA	PIEZAS №	D E N O M I N A C I O N	PROVEEDOR	REFERENCIA	CARACT
74K22	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc	88K4	1	CONTACTOR AUXILIAR	TEE	CA3-DN2BD	24Vcc
74K3 - 74K88	11	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
75K0 - 75K2	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
75K22	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
75K3 - 75K88	11	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
76K0 - 76K2	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
76K22	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
76K3 - 76K88	11	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
77K0 - 77K2	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
77K22	4	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
77K3 - 77K88	11	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
78K0 - 78K88	16	RELE 24Vcc LED C/BASE	OMRON	M14N-D2+PYF1 4A-E	24Vcc						
81R0 - 81R5	5	POTENCIOMETRO MULTIVUELTA	BOURNS	3590S	1KΩ						
87Q1	1	MAGNET C60N(C) I I 4A	MERLIN GERIN	24334	4A						
87F4	1	CONVERTIDOR RS-485/RS-232	KRENEL		220Vcc						
88Q1	1	MAGNET C60N(C) I I 4A	MERLIN GERIN	24308	4A						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		


PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION LISTA DE MATERIALES CUADRO DE CONTROL	GUASCOR MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	099
REGISTRO	216-C			NUMERO DE HOJAS	
				FECHA	14 05 2008
			NºOF	28126-2	

The diagram illustrates the second floor of the BORN E R O building. The central corridor, labeled "BORNERO", runs horizontally through the middle. To the left of the corridor, there are several rooms, including a large office labeled "61A5" and "61P3", a meeting room labeled "62A7", and a reception area labeled "1F8". To the right of the corridor, there are more rooms, including a large office labeled "62A7", a meeting room labeled "62A7", and a reception area labeled "1F8". The rooms are furnished with desks, chairs, and tables, and the layout is designed for efficient workflow and communication.



0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION CUADRO DE CONTROL	MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	103
REGISTRO	216-C			NUMERO DE HOJAS	
				FECHA	14 05 2008
			Nº OF	28126-2	



0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

PROYECTO	ITACA 2 (CCM-2)	DENOMINACION	CUADRO DE POTENCIA	 MOTORES Y SISTEMAS	HOJA NUMERO	106
					NUMERO DE HOJAS	
REGISTRO	216-C				FECHA	14 05 2008
					Nº OF.	28126-2

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero	cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
GENSET Nº1					
Caja conexión 24Vcc					
Comun (+ de PLC)	0	1	1	G1	2
Termostato muy alta temperatura	17	2	2	G1	X100
Baja presión aceite	15	3	3	G1	X101
Alta temperatura aceite	13	4	4	G1	X102
Alta temperatura admision	14	5	5	G1	X103
Bajo nivel aceite	12	6	6	G1	X104
Alta presión aceite (Filtro obstruido)	8	7	7	G1	X105
Baja presión de agua circuito ppal.	11	8	8	G1	X106
Baja presión de agua circuito aux.	10	9	9	G1	X107
Bypass gas arranque en frio	46	10	10	G1	047
Parada Emergencia	47	11	11	G1	12
	34	12	12	G1	085
	35	13	13	G1	095
	36	14	14	G1	X115
	37	15	15	G1	2
	38	16	16	G1	117
	39	17	17	G1	017
Encendido Electrónico	102	18	18	G1	067
	103	19	19	G1	12
	104	20	20	G1	097
	105	21	21	G1	107
Temperatura agua	18-	1	1	G1	0611
	18+	2	2	G1	0711
		S	S	G1	GND
Temperatura aceite	21-	1	1	G1	0411
	21+	2	2	G1	0511
		S	S	G1	GND
Temperatura escape gas Banda Derecha	27-	1	1	G1	0811
	27+	2	2	G1	0911
		S	S	G1	GND
Temperatura escape gas Banda Izquierda	24-	1	1	G1	1011
	24+	2	2	G1	1111
		S	S	G1	GND
Presión aceite	31-	1	1	G1	12
	30+	2	2	G1	0311
		S	S	G1	GND
Baterías Grupo	52+	1	1	G1	046
	50-	2	2	G1	056
	A1	3	3	G1	087
Caja conexión 240Vac					
BOMBA PREENGRASE	A14	1	1	G1	0310
	A15	2	2	G1	0410
	A16	3	3	G1	0510
	A17	4	4	G1	GND
Actuador motor					
Actuador	A (119)	1	1	G1	A (119)
	B (129)	2	2	G1	B (129)
Pick-Up motor					
Pick-Up	A (169)	1	1	G1	A (169)
	B (179)	2	2	G1	B (179)
RAMPA GAS GRUPO					
VALVULAS GAS					
Valvulas series 1	1	1	1	G1	027
	2	2	2	G1	12
Valvulas series 2	1	3	3	G1	027
	2	4	4	G1	12
Valvula derivación	1	5	5	G1	037
	2	6	6	G1	12
	GND	7	7	G1	GND
ALARMA PRESION GAS					
Presión de gas ALTO NA		1	1	G1	X109
		2	2	G1	2

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	TANQUE ACEITE					
	NIVEL ACEITE					
Nivel alto deposito aceite		1	caja conexión 3x1,5 mm²	1	G1	X1800
Nivel bajo deposito aceite		2		2	G1	X1801
NA		3		3	G1	2
	ALTERNADOR G1					
	Regletero alternador					
Regletero alternador	A1 Rele 1	1	9x1,5 mm²	1	G1	0082
	A2 Rele 1	2		2	G1	12
	A1 Rele 2	3		3	G1	0282
	A2 Rele 2	4		4	G1	12
	80	5		5	G1	0482
	82	6		6	G1	0582
		7		7	G1	
		8		8	G1	
		9		9	G1	
	PANEL POTENCIA G1					
	VOLTAJE G1					
Voltaje grupo para medida y protección	R1	BK	4x2,5 mm²	BK	G1	R1
	S1	BR		BR	G1	S1
	T1	G		G	G1	T1
	1N	Y		Y	G1	1N
	PROTECCION CORRIENTE					
Corriente Grupo PROTECCION CL5P10	LU1	BK	4x4 mm²	BK	G1	LU1
	LV1	BR		BR	G1	LV1
	LW1	G		G	G1	LW1
	K1	Y		Y	G1	K1
	CORRIENTE MEDIDA					
Corriente Grupo MEDIDA CL0,5	LU11	BK	4x4 mm²	BK	G1	LU11
	LV11	BR		BR	G1	LV11
	LV11	G		G	G1	LV11
	K11	Y		Y	G1	K11
	CB G1					
MANDO INTERRUPTOR G1 5Q5 24Vcc	A1	1	11x1,5 mm²	1	G1	065
	B1	2		2	G1	075
	D1	3		3	G1	095
	231	4		4	G1	055
	241	5		5	G1	055
	81	6		6	G1	055
	A4	7		7	G1	12
	B4	8		8	G1	12
	D4	9		9	G1	12
	234	10		10	G1	105
	244	11		11	G1	105
	REFRIGERACION GRUPO G1					
	BOMBA PRINCIPAL 6,4kW					
Bomba agua circuito ppal. Alimentación potencia 6,4kW	A14	1	4x6 mm²	1	G1	0312
	A15	2		2	G1	0412
	A16	3		3	G1	0512
	A17	4		4	G1	GND
	BOMBA AUX 2,5Kw					
Bomba agua circuito aux. Alimentación potencia 2,5kW	A14	1	4x2,5 mm²	1	G1	1512
	A15	2		2	G1	1612
	A16	3		3	G1	1712
	A17	4		4	G1	GND

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero	cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
GENSET N°2					
Caja conexión 24Vcc					
Comun (+ de PLC)	0	1	1	G2	2
Termostato muy alta temperatura	17	2	2	G2	X300
Baja presión aceite	15	3	3	G2	X301
Alta temperatura aceite	13	4	4	G2	X302
Alta temperatura admision	14	5	5	G2	X303
Bajo nivel aceite	12	6	6	G2	X304
Alta presión aceite (Filtro obstruido)	8	7	7	G2	X305
Baja presión de agua circuito ppal.	11	8	8	G2	X306
Baja presión de agua circuito aux.	10	9	9	G2	X307
Bypass gas arranque en frio	46	10	10	G2	0417
	47	11	11	G2	22
Parada Emergencia	34	12	12	G2	0815
	35	13	13	G2	0915
	36	14	14	G2	X315
	37	15	15	G2	2
	38	16	16	G2	1117
Encendido Electrónico	39	17	17	G2	0117
	102	18	18	G2	0617
	103	19	19	G2	22
	104	20	20	G2	0917
	105	21	21	G2	1017
Temperatura agua	18-	1	1	G2	0621
	18+	2	2	G2	0721
		S	S	G2	GND
Temperatura aceite	21-	1	1	G2	0421
	21+	2	2	G2	0521
		S	S	G2	GND
Temperatura escape gas Banda Derecha	27-	1	1	G2	0821
	27+	2	2	G2	0921
		S	S	G2	GND
Temperatura escape gas Banda Izquierda	24-	1	1	G2	1021
	24+	2	2	G2	1121
		S	S	G2	GND
Presión aceite	31-	1	1	G2	22
	30+	2	2	G2	0321
		S	S	G2	GND
Baterías Grupo	52+	1	1	G2	0416
	50-	2	2	G2	0516
	A1	3	3	G2	0817
Caja conexión 240Vac					
BOMBA PREENGRASE	A14	1	1	G2	0320
	A15	2	2	G2	0420
	A16	3	3	G2	0520
	A17	4	4	G2	GND
Actuador motor					
Actuador	A (1119)	1	1	G2	A (1119)
	B (1219)	2	2	G2	B (1219)
Pick-Up motor					
Pick-Up	A (1619)	1	1	G2	A (1619)
	B (1719)	2	2	G2	B (1719)
RAMPA GAS GRUPO					
VALVULAS GAS					
Valvulas series 1	1	1	1	G2	0217
	2	2	2	G2	22
Valvulas series 2	1	3	3	G2	0217
	2	4	4	G2	22
Valvula derivación	1	5	5	G2	0317
	2	6	6	G2	22
	GND	7	7	G2	GND
ALARMA PRESION GAS					
Presión de gas ALTO NA		1	1	G2	X309
		2	2	G2	2

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	TANQUE ACEITE					
	NIVEL ACEITE					
Nivel alto deposito aceite		1	caja conexión 3x1,5 mm²	1	G2	X1802
Nivel bajo deposito aceite		2		2	G2	X1803
NA		3		3	G2	2
	ALTERNADOR G2					
	Regletero alternador					
Regletero alternador	A1 Rele 1	1	9x1,5 mm²	1	G2	0682
	A2 Rele 1	2		2	G2	22
	A1 Rele 2	3		3	G2	0882
	A2 Rele 2	4		4	G2	22
	80	5		5	G2	1082
	82	6		6	G2	1182
		7		7	G2	
		8		8	G2	
		9		9	G2	
	PANEL POTENCIA G2					
	VOLTAJE G2					
Voltaje grupo para medida y protección	R2	BK	4x2,5 mm²	BK	G2	R2
	S2	BR		BR	G2	S2
	T2	G		G	G2	T2
	2N	Y		Y	G2	2N
	PROTECCION CORRIENTE					
Corriente Grupo PROTECCION CL5P10	LU2	BK	4x4 mm²	BK	G2	LU2
	LV2	BR		BR	G2	LV2
	LW2	G		G	G2	LW2
	K2	Y		Y	G2	K2
	CORRIENTE MEDIDA					
Corriente Grupo MEDIDA CL0,5	LU22	BK	4x4 mm²	BK	G2	LU22
	LV22	BR		BR	G2	LV22
	LW22	G		G	G2	LW22
	K22	Y		Y	G2	K22
	CB G2					
MANDO INTERRUPTOR G2 15Q5 24Vcc	A1	1	11x1,5 mm²	1	G2	0615
	B1	2		2	G2	0715
	D1	3		3	G2	0915
	231	4		4	G2	0515
	241	5		5	G2	0515
	81	6		6	G2	0515
	A4	7		7	G2	22
	B4	8		8	G2	22
	D4	9		9	G2	22
	234	10		10	G2	1015
	244	11		11	G2	1015
	REFRIGERACION GRUPO G2					
	BOMBA PRINCIPAL 6,4kW					
Bomba agua circuito ppal. Alimentación potencia 6,4kW	A14	1	4x6 mm²	1	G2	0322
	A15	2		2	G2	0422
	A16	3		3	G2	0522
	A17	4		4	G2	GND
	BOMBA AUX 2,5Kw					
Bomba agua circuito aux. Alimentación potencia 2,5kW	A14	1	4x2,5 mm²	1	G2	1522
	A15	2		2	G2	1622
	A16	3		3	G2	1722
	A17	4		4	G2	GND

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero	cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	GENSET N°3				
	Caja conexión 24Vcc				
Comun (+ de PLC)	0	1	1	G3	2
Termostato muy alta temperatura	17	2	2	G3	X500
Baja presión aceite	15	3	3	G3	X501
Alta temperatura aceite	13	4	4	G3	X502
Alta temperatura admisión	14	5	5	G3	X503
Bajo nivel aceite	12	6	6	G3	X504
Alta presión aceite (Filtro obstruido)	8	7	7	G3	X505
Baja presión de agua circuito ppal.	11	8	8	G3	X506
Baja presión de agua circuito aux.	10	9	9	G3	X507
Bypass gas arranque en frio	46	10	10	G3	0427
	47	11	11	G3	32
Parada Emergencia	34	12	12	G3	0825
	35	13	13	G3	0925
	36	14	14	G3	X515
	37	15	15	G3	2
	38	16	16	G3	1127
	39	17	17	G3	0127
Encendido Electrónico	102	18	18	G3	0627
	103	19	19	G3	32
	104	20	20	G3	0927
	105	21	21	G3	1027
Temperatura agua	18-	1	1	G3	0631
	18+	2	2	G3	0731
		S	S	G3	GND
Temperatura aceite	21-	1	1	G3	0431
	21+	2	2	G3	0531
		S	S	G3	GND
Temperatura escape gas Banda Derecha	27-	1	1	G3	0831
	27+	2	2	G3	0931
		S	S	G3	GND
Temperatura escape gas Banda Izquierda	24-	1	1	G3	1031
	24+	2	2	G3	1131
		S	S	G3	GND
Presión aceite	31-	1	1	G3	32
	30+	2	2	G3	0331
		S	S	G3	GND
Baterías Grupo	52+	1	1	G3	0426
	50-	2	2	G3	0526
Motor arranque	A1	3	3	G3	0827
	Caja conexión 240Vac				
BOMBA PREENGRASE	A14	1	1	G3	0330
	A15	2	2	G3	0430
	A16	3	3	G3	0530
	A17	4	4	G3	GND
Actuador	Actuador motor				
	A (1129)	1	1	G3	A (1129)
	B (1229)	2	2	G3	B (1229)
Pick-Up	Pick-Up motor				
	A (1629)	1	1	G3	A (1629)
	B (1729)	2	2	G3	B (1729)
	RAMPA GAS GRUPO				
	VALVULAS GAS				
Valvulas series 1	1	1	1	G3	0227
	2	2	2	G3	32
Valvulas series 2	1	3	3	G3	0227
	2	4	4	G3	32
Valvula derivación	1	5	5	G3	0327
	2	6	6	G3	32
	GND	7	7	G3	GND
Presión de gas ALTO NA	ALARMA PRESION GAS				
		1	1	G3	X509
		2	2	G3	2

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	TANQUE ACEITE					
	NIVEL ACEITE					
Nivel alto deposito aceite		1	caja conexión 3x1,5 mm²	1	G3	X1804
Nivel bajo deposito aceite		2		2	G3	X1805
NA		3		3	G3	2
	ALTERNADOR G3					
	Regletero alternador					
Regletero alternador	A1 Rele 1	1	9x1,5 mm²	1	G3	1282
	A2 Rele 1	2		2	G3	32
	A1 Rele 2	3		3	G3	1482
	A2 Rele 2	4		4	G3	32
	80	5		5	G3	1682
	82	6		6	G3	1782
		7		7	G3	
		8		8	G3	
		9		9	G3	
	PANEL POTENCIA G3					
	VOLTAJE G3					
Voltaje grupo para medida y protección	R3	BK	4x2,5 mm²	BK	G3	R3
	S3	BR		BR	G3	S3
	T3	G		G	G3	T3
	3N	Y		Y	G3	3N
	PROTECCION CORRIENTE					
Corriente Grupo PROTECCION CL5P10	LU3	BK	4x4 mm²	BK	G3	LU3
	LV3	BR		BR	G3	LV3
	LW3	G		G	G3	LW3
	K3	Y		Y	G3	K3
	CORRIENTE MEDIDA					
Corriente Grupo MEDIDA CL0,5	LU33	BK	4x4 mm²	BK	G3	LU33
	LV33	BR		BR	G3	LV33
	LW33	G		G	G3	LW33
	K33	Y		Y	G3	K33
	CB G3					
MANDO INTERRUPTOR G3 25Q5 24Vcc	A1	1	11x1,5 mm²	1	G3	0625
	B1	2		2	G3	0725
	D1	3		3	G3	0925
	231	4		4	G3	0525
	241	5		5	G3	0525
	81	6		6	G3	0525
	A4	7		7	G3	32
	B4	8		8	G3	32
	D4	9		9	G3	32
	234	10		10	G3	1025
	244	11		11	G3	1025
	REFRIGERACION GRUPO G3					
	BOMBA PRINCIPAL 6,4kW					
Bomba agua circuito ppal. Alimentación potencia 6,4kW	A14	1	4x6 mm²	1	G3	0332
	A15	2		2	G3	0432
	A16	3		3	G3	0532
	A17	4		4	G3	GND
	BOMBA AUX 2,5Kw					
Bomba agua circuito aux. Alimentación potencia 2,5kW	A14	1	4x2,5 mm²	1	G3	1532
	A15	2		2	G3	1632
	A16	3		3	G3	1732
	A17	4		4	G3	GND

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero	cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
GENSET N°4					
Caja conexión 24Vcc					
Comun (+ de PLC)	0	1	1	G4	2
Termostato muy alta temperatura	17	2	2	G4	X700
Baja presión aceite	15	3	3	G4	X701
Alta temperatura aceite	13	4	4	G4	X702
Alta temperatura admisión	14	5	5	G4	X703
Bajo nivel aceite	12	6	6	G4	X704
Alta presión aceite (Filtro obstruido)	8	7	7	G4	X705
Baja presión de agua circuito ppa.	11	8	8	G4	X706
Baja presión de agua circuito aux.	10	9	9	G4	X707
Bypass gas arranque en frío	46	10	10	G4	0437
	47	11	11	G4	42
Parada Emergencia	34	12	12	G4	0835
	35	13	13	G4	0935
	36	14	14	G4	X715
	37	15	15	G4	2
	38	16	16	G4	1137
Encendido Electrónico	39	17	17	G4	0137
	102	18	18	G4	0637
	103	19	19	G4	42
	104	20	20	G4	0937
	105	21	21	G4	1037
Temperatura agua					
	18-	1	1	G4	0641
	18+	2	2	G4	0741
		S	S	G4	GND
Temperatura aceite					
	21-	1	1	G4	0441
	21+	2	2	G4	0541
		S	S	G4	GND
Temperatura escape gas Banda Derecha					
	27-	1	1	G4	0841
	27+	2	2	G4	0941
		S	S	G4	GND
Temperatura escape gas Banda Izquierda					
	24-	1	1	G4	1041
	24+	2	2	G4	1141
		S	S	G4	GND
Presión aceite					
	31-	1	1	G4	42
	30+	2	2	G4	0341
		S	S	G4	GND
Baterías Grupo					
	52+	1	1	G4	0436
	50-	2	2	G4	0536
Motor arranque	A1	3	3	G4	0837
Caja conexión 240Vac					
BOMBA PREENGRASE	A14	1	1	G4	0340
	A15	2	2	G4	0440
	A16	3	3	G4	0540
	A17	4	4	G4	GND
Actuador motor					
Actuador	A (1139)	1	1	G4	A (1139)
	B (1239)	2	2	G4	B (1239)
Pick-Up motor					
Pick-Up	A (1639)	1	1	G4	A (1639)
	B (1739)	2	2	G4	B (1739)
RAMPA GAS GRUPO					
VALVULAS GAS					
Valvulas series 1	1	1	1	G4	0237
	2	2	2	G4	42
Valvulas series 2	1	3	3	G4	0237
	2	4	4	G4	42
Valvula derivación	1	5	5	G4	0337
	2	6	6	G4	42
	GND	7	7	G4	GND
ALARMA PRESION GAS					
Presión de gas ALTO NA		1	1	G4	X709
		2	2	G4	2

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	TANQUE ACEITE					
	NIVEL ACEITE					
Nivel alto deposito aceite		1	caja conexión 3x1,5 mm²	1	G4	X1806
Nivel bajo deposito aceite		2		2	G4	X1807
NA		3		3	G4	2
	ALTERNADOR G4					
	Regletero alternador					
Regletero alternador	A1 Rele 1	1	9x1,5 mm²	1	G4	1882
	A2 Rele 1	2		2	G4	42
	A1 Rele 2	3		3	G4	2082
	A2 Rele 2	4		4	G4	42
	80	5		5	G4	2282
	82	6		6	G4	2382
		7		7	G4	
		8		8	G4	
		9		9	G4	
	PANEL POTENCIA G4					
	VOLTAJE G2					
Voltaje grupo para medida y protección	R4	BK	4x2,5 mm²	BK	G4	R4
	S4	BR		BR	G4	S4
	T4	G		G	G4	T4
	4N	Y		Y	G4	4N
	PROTECCION CORRIENTE					
Corriente Grupo PROTECCION CL5P10	LU4	BK	4x4 mm²	BK	G4	LU4
	LV4	BR		BR	G4	LV4
	LW4	G		G	G4	LW4
	K4	Y		Y	G4	K4
	CORRIENTE MEDIDA					
Corriente Grupo MEDIDA CL0,5	LU44	BK	4x4 mm²	BK	G4	LU44
	LV44	BR		BR	G4	LV44
	LW44	G		G	G4	LW44
	K44	Y		Y	G4	K44
	CB G4					
MANDO INTERRUPTOR G4 35Q5 24Vcc	A1	1	11x1,5 mm²	1	G4	0635
	B1	2		2	G4	0735
	D1	3		3	G4	0935
	231	4		4	G4	0535
	241	5		5	G4	0535
	81	6		6	G4	0535
	A4	7		7	G4	42
	B4	8		8	G4	42
	D4	9		9	G4	42
	234	10		10	G4	1035
	244	11		11	G4	1035
	REFRIGERACION GRUPO G4					
	BOMBA PRINCIPAL 6,4kW					
Bomba agua circuito ppal. Alimentación potencia 6,4kW	A14	1	4x6 mm²	1	G4	0342
	A15	2		2	G4	0442
	A16	3		3	G4	0542
	A17	4		4	G4	GND
	BOMBA AUX 2,5Kw					
Bomba agua circuito aux. Alimentación potencia 2,5kW	A14	1	4x2,5 mm²	1	G4	1542
	A15	2		2	G4	1642
	A16	3		3	G4	1742
	A17	4		4	G4	GND

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero	cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	GENSET N°5				
	Caja conexión 24Vcc				
Comun (+ de PLC)	0	1	1	G5	2
Termostato muy alta temperatura	17	2	2	G5	X1100
Baja presión aceite	15	3	3	G5	X1101
Alta temperatura aceite	13	4	4	G5	X1102
Alta temperatura admisión	14	5	5	G5	X1103
Bajo nivel aceite	12	6	6	G5	X1104
Alta presión aceite (Filtro obstruido)	8	7	7	G5	X1105
Baja presión de agua circuito ppal.	11	8	8	G5	X1106
Baja presión de agua circuito aux.	10	9	9	G5	X1107
Bypass gas arranque en frio	46	10	10	G5	0447
	47	11	11	G5	52
Parada Emergencia	34	12	12	G5	0845
	35	13	13	G5	0945
	36	14	14	G5	X1115
	37	15	15	G5	2
	38	16	16	G5	1147
	39	17	17	G5	0147
Encendido Electrónico	102	18	18	G5	0647
	103	19	19	G5	52
	104	20	20	G5	0947
	105	21	21	G5	1047
Temperatura agua	18-	1	1	G5	0651
	18+	2	2	G5	0751
		S	S	G5	GND
Temperatura aceite	21-	1	1	G5	0451
	21+	2	2	G5	0551
		S	S	G5	GND
Temperatura escape gas Banda Derecha	27-	1	1	G5	0851
	27+	2	2	G5	0951
		S	S	G5	GND
Temperatura escape gas Banda Izquierda	24-	1	1	G5	1051
	24+	2	2	G5	1151
		S	S	G5	GND
Presión aceite	31-	1	1	G5	52
	30+	2	2	G5	0351
		S	S	G5	GND
Baterías Grupo	52+	1	1	G5	0446
	50-	2	2	G5	0546
Motor arranque	A1	3	3	G5	0847
	Caja conexión 240Vac				
BOMBA PREENGRASE	A14	1	1	G5	0350
	A15	2	2	G5	0450
	A16	3	3	G5	0550
	A17	4	4	G5	GND
	Actuador motor				
Actuador	A (1149)	1	1	G5	A (1149)
	B (1249)	2	2	G5	B (1249)
	Pick-Up motor				
Pick-Up	A (1649)	1	1	G5	A (1649)
	B (1749)	2	2	G5	B (1749)
	RAMPA GAS GRUPO				
	VALVULAS GAS				
Valvulas series 1	1	1	1	G5	0247
	2	2	2	G5	52
Valvulas series 2	1	3	3	G5	0247
	2	4	4	G5	52
Valvula derivación	1	5	5	G5	0347
	2	6	6	G5	52
	GND	7	7	G5	GND
	ALARMA PRESION GAS				
Presión de gas ALTO NA		1	1	G5	X1109
		2	2	G5	2

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	TANQUE ACEITE					
	NIVEL ACEITE					
Nivel alto deposito aceite		1	caja conexión 3x1,5 mm²	1	G5	X1808
Nivel bajo deposito aceite		2		2	G5	X1809
NA		3		3	G5	2
	ALTERNADOR G5					
	Regletero alternador					
Regletero alternador	A1 Rele 1	1	9x1,5 mm²	1	G5	0083
	A2 Rele 1	2		2	G5	52
	A1 Rele 2	3		3	G5	0283
	A2 Rele 2	4		4	G5	52
	80	5		5	G5	0483
	82	6		6	G5	0583
		7		7	G5	
		8		8	G5	
		9		9	G5	
	PANEL POTENCIA G5					
	VOLTAJE G5					
Voltaje grupo para medida y protección	R5	BK	4x2,5 mm²	BK	G5	R5
	S5	BR		BR	G5	S5
	T5	G		G	G5	T5
	5N	Y		Y	G5	5N
	PROTECCION CORRIENTE					
Corriente Grupo PROTECCION CL5P10	LU5	BK	4x4 mm²	BK	G5	LU5
	LV5	BR		BR	G5	LV5
	LW5	G		G	G5	LW5
	K5	Y		Y	G5	K5
	CORRIENTE MEDIDA					
Corriente Grupo MEDIDA CL0,5	LU55	BK	4x4 mm²	BK	G5	LU55
	LV55	BR		BR	G5	LV55
	LW55	G		G	G5	LW55
	K55	Y		Y	G5	K55
	CB G5					
MANDO INTERRUPTOR G5 45Q5 24Vcc	A1	1	11x1,5 mm²	1	G5	0645
	B1	2		2	G5	0745
	D1	3		3	G5	0945
	231	4		4	G5	0545
	241	5		5	G5	0545
	81	6		6	G5	0545
	A4	7		7	G5	52
	B4	8		8	G5	52
	D4	9		9	G5	52
	234	10		10	G5	1045
	244	11		11	G5	1045
	REFRIGERACION GRUPO G5					
	BOMBA PRINCIPAL 6,4kW					
Bomba agua circuito ppal. Alimentación potencia 6,4kW	A14	1	4x6 mm²	1	G5	0352
	A15	2		2	G5	0452
	A16	3		3	G5	0552
	A17	4		4	G5	GND
	BOMBA AUX 2,5Kw					
Bomba agua circuito aux. Alimentación potencia 2,5kW	A14	1	4x2,5 mm²	1	G5	1552
	A15	2		2	G5	1652
	A16	3		3	G5	1752
	A17	4		4	G5	GND

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero	cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	SEÑALES EXTERNAS				
	PLC EXTERNAL INPUT				
ESTADO INT. I1		1	1	CCM-1	X1814
		2	2	CCM-1	2
ESTADO INT. I21		1	1	CCM-1	X1815
		2	2	CCM-1	2
ESTADO INT. I11		1	1	CCM-1	X613
		2	2	CCM-1	2
ESTADO INT. I22		1	1	CCM-1	X614
		2	2	CCM-1	2
	BOBINA INT. 1				
BOBINA DISPARO	(+)	1	1	CCM-1	1253
	(-)	2	2	CCM-1	1353
	SEÑALES INFORMATIVAS				
GRUPO 1 EN MARCHA		1	1	CCM-1	0084
		2	2	CCM-1	0184
		3	3	CCM-1	
BOCINA GRUPO 1		1	1	CCM-1	0284
		2	2	CCM-1	0384
		3	3	CCM-1	
ALARMA GRUPO 1		1	1	CCM-1	0484
		2	2	CCM-1	0584
		3	3	CCM-1	
GRUPO 1 PARALELO RED		1	1	CCM-1	0684
		2	2	CCM-1	0784
		3	3	CCM-1	
GRUPO 2 EN MARCHA		1	1	CCM-1	0884
		2	2	CCM-1	0984
		3	3	CCM-1	
BOCINA GRUPO 2		1	1	CCM-1	1084
		2	2	CCM-1	1184
		3	3	CCM-1	
ALARMA GRUPO 2		1	1	CCM-1	1284
		2	2	CCM-1	1384
		3	3	CCM-1	
GRUPO 2 PARALELO RED		1	1	CCM-1	1484
		2	2	CCM-1	1584
		3	3	CCM-1	
GRUPO 3 EN MARCHA		1	1	CCM-1	0085
		2	2	CCM-1	0185
		3	3	CCM-1	
BOCINA GRUPO 3		1	1	CCM-1	0285
		2	2	CCM-1	0385
		3	3	CCM-1	
ALARMA GRUPO 3		1	1	CCM-1	0485
		2	2	CCM-1	0585
		3	3	CCM-1	
GRUPO 3 PARALELO RED		1	1	CCM-1	0685
		2	2	CCM-1	0785
		3	3	CCM-1	
		1	1	CCM-1	0885

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
GRUPO 4 EN MARCHA		2	2x1,5 mm ²	2	CCM-1	0985
		3		3	CCM-1	
BOCINA GRUPO 4		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	1085
		2		2	CCM-1	1185
		3		3	CCM-1	
ALARMA GRUPO 4		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	1285
		2		2	CCM-1	1385
		3		3	CCM-1	
GRUPO 4 PARALELO RED		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	1485
		2		2	CCM-1	1585
		3		3	CCM-1	
GRUPO 5 EN MARCHA		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	0086
		2		2	CCM-1	0186
		3		3	CCM-1	
BOCINA GRUPO 5		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	0286
		2		2	CCM-1	0386
		3		3	CCM-1	
ALARMA GRUPO 5		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	0486
		2		2	CCM-1	0586
		3		3	CCM-1	
GRUPO 5 PARALELO RED		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	0686
		2		2	CCM-1	0786
		3		3	CCM-1	
ORDEN MARCHA AERO G-1		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	3084
		2		2	CCM-1	3184
		3		3	CCM-1	
ORDEN MARCHA AERO G-2		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	3284
		2		2	CCM-1	3384
		3		3	CCM-1	
ORDEN MARCHA AERO G-3		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	3085
		2		2	CCM-1	3185
		3		3	CCM-1	
ORDEN MARCHA AERO G-4		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	3285
		2		2	CCM-1	3385
		3		3	CCM-1	
ORDEN MARCHA AERO G-5		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	3086
		2		2	CCM-1	3186
		3		3	CCM-1	

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero
-------------	------------	-----------------

cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
-----------------	----------	------------------------

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero
-------------	------------	-----------------

cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-2
-----------------	----------	------------------------

	GENSET N°6					
	Caja conexión 24Vcc					
Comun (+ de PLC)	0	1		1	G6	2
Termostato muy alta temperatura	17	2		2	G6	X100
Baja presión aceite	15	3		3	G6	X101
Alta temperatura aceite	13	4		4	G6	X102
Alta temperatura admision	14	5		5	G6	X103
Bajo nivel aceite	12	6		6	G6	X104
Alta presión aceite (Filtro obstruido)	8	7		7	G6	X105
Baja presión de agua circuito ppal.	11	8		8	G6	X106
Baja presión de agua circuito aux.	10	9		9	G6	X107
Bypass gas arranque en frio	46	10		10	G6	047
	47	11		11	G6	12
Parada Emergencia	34	12	21x1,5 mm²	12	G6	085
	35	13		13	G6	095
	36	14		14	G6	X115
	37	15		15	G6	2
	38	16		16	G6	117
	39	17		17	G6	017
Encendido Electrónico	102	18		18	G6	067
	103	19		19	G6	12
	104	20		20	G6	097
	105	21		21	G6	107
Temperatura agua	18-	1	Termopar	1	G6	0611
	18+	2		2	G6	0711
		S		S	G6	GND
Temperatura aceite	21-	1	Termopar	1	G6	0411
	21+	2		2	G6	0511
		S		S	G6	GND
Temperatura escape gas Banda Derecha	27-	1	Termopar	1	G6	0811
	27+	2		2	G6	0911
		S		S	G6	GND
Temperatura escape gas Banda Izquierda	24-	1	Termopar	1	G6	1011
	24+	2		2	G6	1111
		S		S	G6	GND
Presión aceite	31-	1	2x1,5 mm² Apantallado	1	G6	12
	30+	2		2	G6	0311
		S		S	G6	GND
Baterías Grupo	52+	1	3x16 mm²	1	G6	046
	50-	2		2	G6	056
	Motor arranque	A1		3	3	G6
	Caja conexión 240Vac					
BOMBA PREENGRASE	A14	1	4x2,5 mm²	1	G6	0310
	A15	2		2	G6	0410
	A16	3		3	G6	0510
	A17	4		4	G6	GND
	Actuador motor					
Actuador	A (119)	1	2x1,5 mm² Apantallado	1	G6	A (119)
	B (129)	2		2	G6	B (129)
	Pick-Up motor					
Pick-Up	A (169)	1	2x1,5 mm² Apantallado	1	G6	A (169)
	B (179)	2		2	G6	B (179)
	RAMPA GAS GRUPO					
	VALVULAS GAS					
Valvulas series 1	1	1	7x1,5 mm²	1	G6	027
	2	2		2	G6	12
Valvulas series 2	1	3		3	G6	027
	2	4		4	G6	12
Valvula derivación	1	5		5	G6	037
	2	6		6	G6	12
	GND	7		7	G6	GND
	ALARMA PRESION GAS					
Presión de gas ALTO		1		1	G6	X109

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
NA		2	2x1,5 mm²	2	G6	2

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	TANQUE ACEITE					
	NIVEL ACEITE					
Nivel alto deposito aceite		1	caja conexión 3x1,5 mm²	1	G6	X1800
Nivel bajo deposito aceite		2		2	G6	X1801
NA		3		3	G6	2
	ALTERNADOR G6					
	Regletero alternador					
Regletero alternador	A1 Rele 1	1	9x1,5 mm²	1	G6	0082
	A2 Rele 1	2		2	G6	12
	A1 Rele 2	3		3	G6	0282
	A2 Rele 2	4		4	G6	12
	80	5		5	G6	0482
	82	6		6	G6	0582
		7		7	G6	
		8		8	G6	
		9		9	G6	
	PANEL POTENCIA G6					
	VOLTAJE G6					
Voltaje grupo para medida y protección	R1	BK	4x2,5 mm²	BK	G6	R1
	S1	BR		BR	G6	S1
	T1	G		G	G6	T1
	1N	Y		Y	G6	1N
	PROTECCION CORRIENTE					
Corriente Grupo PROTECCION CL5P10	LU1	BK	4x4 mm²	BK	G6	LU1
	LV1	BR		BR	G6	LV1
	LW1	G		G	G6	LW1
	K1	Y		Y	G6	K1
	CORRIENTE MEDIDA					
Corriente Grupo MEDIDA CL0,5	LU11	BK	4x4 mm²	BK	G6	LU11
	LV11	BR		BR	G6	LV11
	LW11	G		G	G6	LV11
	K11	Y		Y	G6	K11
	CB G6					
MANDO INTERRUPTOR G6 5Q5 24Vcc	A1	1	11x1,5 mm²	1	G6	065
	B1	2		2	G6	075
	D1	3		3	G6	095
	231	4		4	G6	055
	241	5		5	G6	055
	81	6		6	G6	055
	A4	7		7	G6	12
	B4	8		8	G6	12
	D4	9		9	G6	12
	234	10		10	G6	105
	244	11		11	G6	105
	REFRIGERACION GRUPO G6					
	BOMBA PRINCIPAL 6,4kW					
Bomba agua circuito ppal. Alimentación potencia 6,4kW	A14	1	4x6 mm²	1	G6	0312
	A15	2		2	G6	0412
	A16	3		3	G6	0512
	A17	4		4	G6	GND
	BOMBA AUX 2,5Kw					
Bomba agua circuito aux. Alimentación potencia 2,5kW	A14	1	4x2,5 mm²	1	G6	1512
	A15	2		2	G6	1612
	A16	3		3	G6	1712
	A17	4		4	G6	GND

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero	cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	GENSET N°7				
	Caja conexión 24Vcc				
Comun (+ de PLC)	0	1	1	G7	2
Termostato muy alta temperatura	17	2	2	G7	X300
Baja presión aceite	15	3	3	G7	X301
Alta temperatura aceite	13	4	4	G7	X302
Alta temperatura admisión	14	5	5	G7	X303
Bajo nivel aceite	12	6	6	G7	X304
Alta presión aceite (Filtro obstruido)	8	7	7	G7	X305
Baja presión de agua circuito ppal.	11	8	8	G7	X306
Baja presión de agua circuito aux.	10	9	9	G7	X307
Bypass gas arranque en frio	46	10	10	G7	0417
	47	11	11	G7	22
Parada Emergencia	34	12	12	G7	0815
	35	13	13	G7	0915
	36	14	14	G7	X315
	37	15	15	G7	2
	38	16	16	G7	1117
	39	17	17	G7	0117
Encendido Electrónico	102	18	18	G7	0617
	103	19	19	G7	22
	104	20	20	G7	0917
	105	21	21	G7	1017
Temperatura agua	18-	1	1	G7	0621
	18+	2	2	G7	0721
		S	S	G7	GND
Temperatura aceite	21-	1	1	G7	0421
	21+	2	2	G7	0521
		S	S	G7	GND
Temperatura escape gas Banda Derecha	27-	1	1	G7	0821
	27+	2	2	G7	0921
		S	S	G7	GND
Temperatura escape gas Banda Izquierda	24-	1	1	G7	1021
	24+	2	2	G7	1121
		S	S	G7	GND
Presión aceite	31-	1	1	G7	22
	30+	2	2	G7	0321
		S	S	G7	GND
Baterías Grupo	52+	1	1	G7	0416
	50-	2	2	G7	0516
Motor arranque	A1	3	3	G7	0817
	Caja conexión 240Vac				
BOMBA PREENGRASE	A14	1	1	G7	0320
	A15	2	2	G7	0420
	A16	3	3	G7	0520
	A17	4	4	G7	GND
Actuador	Actuador motor				
	A (1119)	1	1	G2	A (1119)
	B (1219)	2	2	G2	B (1219)
Pick-Up	Pick-Up motor				
	A (1619)	1	1	G2	A (1619)
	B (1719)	2	2	G2	B (1719)
	RAMPA GAS GRUPO				
	VALVULAS GAS				
Valvulas series 1	1	1	1	G7	0217
	2	2	2	G7	22
Valvulas series 2	1	3	3	G7	0217
	2	4	4	G7	22
Valvula derivación	1	5	5	G7	0317
	2	6	6	G7	22
	GND	7	7	G7	GND
	ALARMA PRESION GAS				
Presión de gas ALTO NA		1	1	G7	X309
		2	2	G7	2

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	TANQUE ACEITE					
	NIVEL ACEITE					
Nivel alto deposito aceite		1	caja conexión 3x1,5 mm²	1	G7	X1802
Nivel bajo deposito aceite		2		2	G7	X1803
NA		3		3	G7	2
	ALTERNADOR G7					
	Regletero alternador					
Regletero alternador	A1 Rele 1	1	9x1,5 mm²	1	G7	0682
	A2 Rele 1	2		2	G7	22
	A1 Rele 2	3		3	G7	0882
	A2 Rele 2	4		4	G7	22
	80	5		5	G7	1082
	82	6		6	G7	1182
		7		7	G7	
		8		8	G7	
		9		9	G7	
	PANEL POTENCIA G7					
	VOLTAJE G1					
Voltaje grupo para medida y protección	R2	BK	4x2,5 mm²	BK	G7	R2
	S2	BR		BR	G7	S2
	T2	G		G	G7	T2
	2N	Y		Y	G7	2N
	PROTECCION CORRIENTE					
Corriente Grupo PROTECCION CL5P10	LU2	BK	4x4 mm²	BK	G7	LU2
	LV2	BR		BR	G7	LV2
	LW2	G		G	G7	LW2
	K2	Y		Y	G7	K2
	CORRIENTE MEDIDA					
Corriente Grupo MEDIDA CL0,5	LU22	BK	4x4 mm²	BK	G7	LU22
	LV22	BR		BR	G7	LV22
	LV22	G		G	G7	LW22
	K22	Y		Y	G7	K22
	CB G7					
MANDO INTERRUPTOR G7 15Q5 24Vcc	A1	1	11x1,5 mm²	1	G7	0615
	B1	2		2	G7	0715
	D1	3		3	G7	0915
	231	4		4	G7	0515
	241	5		5	G7	0515
	81	6		6	G7	0515
	A4	7		7	G7	22
	B4	8		8	G7	22
	D4	9		9	G7	22
	234	10		10	G7	1015
	244	11		11	G7	1015
	REFRIGERACION GRUPO G7					
	BOMBA PRINCIPAL 7,5kW					
Bomba agua circuito ppal. Alimentación potencia 5,5kW	A14	1	4x6 mm²	1	G7	0322
	A15	2		2	G7	0422
	A16	3		3	G7	0522
	A17	4		4	G7	GND
	BOMBA AUX 2,2Kw					
Bomba agua circuito aux. Alimentación potencia 3kW	A14	1	4x2,5 mm²	1	G7	1522
	A15	2		2	G7	1622
	A16	3		3	G7	1722
	A17	4		4	G7	GND

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero	cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
GENSET N°8					
Caja conexión 24Vcc					
Comun (+ de PLC)	0	1	1	G8	2
Termostato muy alta temperatura	17	2	2	G8	X500
Baja presión aceite	15	3	3	G8	X501
Alta temperatura aceite	13	4	4	G8	X502
Alta temperatura admisión	14	5	5	G8	X503
Bajo nivel aceite	12	6	6	G8	X504
Alta presión aceite (Filtro obstruido)	8	7	7	G8	X505
Baja presión de agua circuito ppal.	11	8	8	G8	X506
Baja presión de agua circuito aux.	10	9	9	G8	X507
Bypass gas arranque en frío	46	10	10	G8	0427
	47	11	11	G8	32
Parada Emergencia	34	12	12	G8	0825
	35	13	13	G8	0925
	36	14	14	G8	X515
	37	15	15	G8	2
	38	16	16	G8	1127
Encendido Electrónico	39	17	17	G8	0127
	102	18	18	G8	0627
	103	19	19	G8	32
	104	20	20	G8	0927
	105	21	21	G8	1027
Temperatura agua					
	18-	1	1	G8	0631
	18+	2	2	G8	0731
		S	S	G8	GND
Temperatura aceite					
	21-	1	1	G8	0431
	21+	2	2	G8	0531
		S	S	G8	GND
Temperatura escape gas Banda Derecha					
	27-	1	1	G8	0831
	27+	2	2	G8	0931
		S	S	G8	GND
Temperatura escape gas Banda Izquierda					
	24-	1	1	G8	1031
	24+	2	2	G8	1131
		S	S	G8	GND
Presión aceite					
	31-	1	1	G8	32
	30+	2	2	G8	0331
		S	S	G8	GND
Baterías Grupo					
	52+	1	1	G8	0426
	50-	2	2	G8	0526
Motor arranque	A1	3	3	G8	0827
Caja conexión 240Vac					
BOMBA PREENGRASE	A14	1	1	G8	0330
	A15	2	2	G8	0430
	A16	3	3	G8	0530
	A17	4	4	G8	GND
Actuador motor					
Actuador	A (1129)	1	1	G3	A (1129)
	B (1229)	2	2	G3	B (1229)
Pick-Up motor					
Pick-Up	A (1629)	1	1	G3	A (1629)
	B (1729)	2	2	G3	B (1729)
RAMPA GAS GRUPO					
VALVULAS GAS					
Valvulas series 1	1	1	1	G8	0227
	2	2	2	G8	32
Valvulas series 2	1	3	3	G8	0227
	2	4	4	G8	32
Valvula derivación	1	5	5	G8	0327
	2	6	6	G8	32
	GND	7	7	G8	GND
ALARMA PRESION GAS					
Presión de gas ALTO NA		1	1	G8	X509
		2	2	G8	2

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	TANQUE ACEITE					
	NIVEL ACEITE					
Nivel alto deposito aceite		1	caja conexión 3x1,5 mm²	1	G8	X1804
Nivel bajo deposito aceite		2		2	G8	X1805
NA		3		3	G8	2

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero	cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
Regletero alternador	ALTERNADOR G8				
	Regletero alternador				
	A1 Rele 1	1	1	G8	1282
	A2 Rele 1	2	2	G8	32
	A1 Rele 2	3	3	G8	1482
	A2 Rele 2	4	4	G8	32
	80	5	5	G8	1682
	82	6	6	G8	1782
		7	7	G8	
		8	8	G8	
		9	9	G8	
Voltaje grupo para medida y protección	PANEL POTENCIA G8				
	VOLTAJE G8				
	R3	BK	BK	G8	R3
	S3	BR	BR	G8	S3
	T3	G	G	G8	T3
Corriente Grupo PROTECCION CL5P10	3N	Y	Y	G8	3N
	PROTECCION CORRIENTE				
	LU3	BK	BK	G8	1LU1
	LV3	BR	BR	G8	1LV1
	LW3	G	G	G8	1LW1
Corriente Grupo MEDIDA CL0,5	K3	Y	Y	G8	1K1
	CORRIENTE MEDIDA				
	LU33	BK	BK	G8	LU33
	LV33	BR	BR	G8	LV33
	LV33	G	G	G8	LW33
MANDO INTERRUPTOR G8 25Q5 24Vcc	K33	Y	Y	G8	K33
	CB G8				
	A1	1	1	G8	0625
	B1	2	2	G8	0725
	D1	3	3	G8	0925
	231	4	4	G8	0525
	241	5	5	G8	0525
	81	6	6	G8	0525
	A4	7	7	G8	32
	B4	8	8	G8	32
	D4	9	9	G8	32
	234	10	10	G8	1025
	244	11	11	G8	1025
Bomba agua circuito ppal. Alimentación potencia 6,4kW	REFRIGERACION GRUPO G8				
	BOMBA PRINCIPAL 6,4kW				
	A14	1	1	G8	0332
	A15	2	2	G8	0432
	A16	3	3	G8	0532
Bomba agua circuito aux. Alimentación potencia 2,5kW	A17	4	4	G8	GND
	BOMBA AUX 2,5Kw				
	A14	1	1	G8	1532
	A15	2	2	G8	1632
	A16	3	3	G8	1732
	A17	4	4	G8	GND

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero	cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	GENSET N°9				
	Caja conexión 24Vcc				
Comun (+ de PLC)	0	1	1	G9	2
Termostato muy alta temperatura	17	2	2	G9	X700
Baja presión aceite	15	3	3	G9	X701
Alta temperatura aceite	13	4	4	G9	X702
Alta temperatura admisión	14	5	5	G9	X703
Bajo nivel aceite	12	6	6	G9	X704
Alta presión aceite (Filtro obstruido)	8	7	7	G9	X705
Baja presión de agua circuito ppal.	11	8	8	G9	X706
Baja presión de agua circuito aux.	10	9	9	G9	X707
Bypass gas arranque en frio	46	10	10	G9	0437
	47	11	11	G9	42
Parada Emergencia	34	12	12	G9	0835
	35	13	13	G9	0935
	36	14	14	G9	X715
	37	15	15	G9	2
	38	16	16	G9	1137
	39	17	17	G9	0137
Encendido Electrónico	102	18	18	G9	0637
	103	19	19	G9	42
	104	20	20	G9	0937
	105	21	21	G9	1037
Temperatura agua	18-	1	1	G9	0641
	18+	2	2	G9	0741
		S	S	G9	GND
Temperatura aceite	21-	1	1	G9	0441
	21+	2	2	G9	0541
		S	S	G9	GND
Temperatura escape gas Banda Derecha	27-	1	1	G9	0841
	27+	2	2	G9	0941
		S	S	G9	GND
Temperatura escape gas Banda Izquierda	24-	1	1	G9	1041
	24+	2	2	G9	1141
		S	S	G9	GND
Presión aceite	31-	1	1	G9	42
	30+	2	2	G9	0341
		S	S	G9	GND
Baterías Grupo	52+	1	1	G9	0436
	50-	2	2	G9	0536
Motor arranque	A1	3	3	G9	0837
	Caja conexión 240Vac				
BOMBA PREENGRASE	A14	1	1	G9	0340
	A15	2	2	G9	0440
	A16	3	3	G9	0540
	A17	4	4	G9	GND
	Actuador motor				
Actuador	A (1139)	1	1	G9	A (1139)
	B (1239)	2	2	G9	B (1239)
	Pick-Up motor				
Pick-Up	A (1639)	1	1	G9	A (1639)
	B (1739)	2	2	G9	B (1739)
	RAMPA GAS GRUPO				
	VALVULAS GAS				
Valvulas series 1	1	1	1	G9	0237
	2	2	2	G9	42
Valvulas series 2	1	3	3	G9	0237
	2	4	4	G9	42
Valvula derivación	1	5	5	G9	0337
	2	6	6	G9	42
	GND	7	7	G9	GND
	ALARMA PRESION GAS				
Presión de gas ALTO NA		1	1	G9	X709
		2	2	G9	2

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	TANQUE ACEITE					
	NIVEL ACEITE					
Nivel alto deposito aceite		1	caja conexión 3x1,5 mm²	1	G9	X1806
Nivel bajo deposito aceite		2		2	G9	X1807
NA		3		3	G9	2
	ALTERNADOR G9					
	Regletero alternador					
Regletero alternador	A1 Rele 1	1	9x1,5 mm²	1	G9	1882
	A2 Rele 1	2		2	G9	42
	A1 Rele 2	3		3	G9	2082
	A2 Rele 2	4		4	G9	42
	80	5		5	G9	2282
	82	6		6	G9	2382
		7		7	G9	
		8		8	G9	
		9		9	G9	
	PANEL POTENCIA G9					
	VOLTAJE G9					
Voltaje grupo para medida y protección	R4	BK	4x2,5 mm²	BK	G9	R4
	S4	BR		BR	G9	S4
	T4	G		G	G9	T4
	4N	Y		Y	G9	4N
	PROTECCION CORRIENTE					
Corriente Grupo PROTECCION CL5P10	LU4	BK	4x4 mm²	BK	G9	LU4
	LV4	BR		BR	G9	LV4
	LW4	G		G	G9	LW4
	K4	Y		Y	G9	K4
	CORRIENTE MEDIDA					
Corriente Grupo MEDIDA CL0,5	LU44	BK	4x4 mm²	BK	G9	LU44
	LV44	BR		BR	G9	LV44
	LW44	G		G	G9	LW44
	K44	Y		Y	G9	K44
	CB G9					
MANDO INTERRUPTOR G9 35Q5 24Vcc	A1	1	11x1,5 mm²	1	G9	0635
	B1	2		2	G9	0735
	D1	3		3	G9	0935
	231	4		4	G9	0535
	241	5		5	G9	0535
	81	6		6	G9	0535
	A4	7		7	G9	42
	B4	8		8	G9	42
	D4	9		9	G9	42
	234	10		10	G9	1035
	244	11		11	G9	1035
	REFRIGERACION GRUPO G9					
	BOMBA PRINCIPAL 6,4kW					
Bomba agua circuito ppal. Alimentación potencia 6,4kW	A14	1	4x6 mm²	1	G9	0342
	A15	2		2	G9	0442
	A16	3		3	G9	0542
	A17	4		4	G9	GND
	BOMBA AUX 2,5Kw					
Bomba agua circuito aux. Alimentación potencia 2,5kW	A14	1	4x2,5 mm²	1	G9	1542
	A15	2		2	G9	1642
	A16	3		3	G9	1742
	A17	4		4	G9	GND

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero	cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
GENSET N°10					
Caja conexión 24Vcc					
Comun (+ de PLC)	0	1	1	G10	2
Termostato muy alta temperatura	17	2	2	G10	X1100
Baja presión aceite	15	3	3	G10	X1101
Alta temperatura aceite	13	4	4	G10	X1102
Alta temperatura admision	14	5	5	G10	X1103
Bajo nivel aceite	12	6	6	G10	X1104
Alta presión aceite (Filtro obstruido)	8	7	7	G10	X1105
Baja presión de agua circuito ppal.	11	8	8	G10	X1106
Baja presión de agua circuito aux.	10	9	9	G10	X1107
Bypass gas arranque en frio	46	10	10	G10	0447
	47	11	11	G10	52
Parada Emergencia	34	12	12	G10	0845
	35	13	13	G10	0945
	36	14	14	G10	X1115
	37	15	15	G10	2
	38	16	16	G10	1147
Encendido Electrónico	39	17	17	G10	0147
	102	18	18	G10	0647
	103	19	19	G10	52
	104	20	20	G10	0947
	105	21	21	G10	1047
Temperatura agua	18-	1	1	G10	0651
	18+	2	2	G10	0751
		S	S	G10	GND
Temperatura aceite	21-	1	1	G10	0451
	21+	2	2	G10	0551
		S	S	G10	GND
Temperatura escape gas Banda Derecha	27-	1	1	G10	0851
	27+	2	2	G10	0951
		S	S	G10	GND
Temperatura escape gas Banda Izquierda	24-	1	1	G10	1051
	24+	2	2	G10	1151
		S	S	G10	GND
Presión aceite	31-	1	1	G10	52
	30+	2	2	G10	0351
		S	S	G10	GND
Baterías Grupo	52+	1	1	G10	0446
	50-	2	2	G10	0546
	A1	3	3	G10	0847
Caja conexión 240Vac					
BOMBA PREENGRASE	A14	1	1	G10	0350
	A15	2	2	G10	0450
	A16	3	3	G10	0550
	A17	4	4	G10	GND
Actuador motor					
Actuador	A (1149)	1	1	G5	A (1149)
	B (1249)	2	2	G5	B (1249)
Pick-Up motor					
Pick-Up	A (1649)	1	1	G5	A (1649)
	B (1749)	2	2	G5	B (1749)
RAMPA GAS GRUPO					
VALVULAS GAS					
Valvulas series 1	1	1	1	G10	0247
	2	2	2	G10	52
Valvulas series 2	1	3	3	G10	0247
	2	4	4	G10	52
Valvula derivación	1	5	5	G10	0347
	2	6	6	G10	52
	GND	7	7	G10	GND
ALARMA PRESION GAS					
Presión de gas ALTO NA		1	1	G10	X1109
		2	2	G10	2

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	TANQUE ACEITE					
	NIVEL ACEITE					
Nivel alto deposito aceite		1	caja conexión 3x1,5 mm²	1	G10	X1808
Nivel bajo deposito aceite		2		2	G10	X1809
NA		3		3	G10	2
	ALTERNADOR G10					
	Regletero alternador					
Regletero alternador	A1 Rele 1	1	9x1,5 mm²	1	G10	0083
	A2 Rele 1	2		2	G10	52
	A1 Rele 2	3		3	G10	0283
	A2 Rele 2	4		4	G10	52
	80	5		5	G10	0483
	82	6		6	G10	0583
		7		7	G10	
		8		8	G10	
		9		9	G10	
	PANEL POTENCIA G10					
	VOLTAJE G10					
Voltaje grupo para medida y protección	R5	BK	4x2,5 mm²	BK	G10	R5
	S5	BR		BR	G10	S5
	T5	G		G	G10	T5
	5N	Y		Y	G10	5N
	PROTECCION CORRIENTE					
Corriente Grupo PROTECCION CL5P10	LU5	BK	4x4 mm²	BK	G10	LU5
	LV5	BR		BR	G10	LV5
	LW5	G		G	G10	LW5
	K5	Y		Y	G10	K5
	CORRIENTE MEDIDA					
Corriente Grupo MEDIDA CL0,5	LU55	BK	4x4 mm²	BK	G10	LU55
	LV55	BR		BR	G10	LV55
	LW55	G		G	G10	LW55
	K55	Y		Y	G10	K55
	CB G10					
MANDO INTERRUPTOR G10 45Q5 24Vcc	A1	1	11x1,5 mm²	1	G10	0645
	B1	2		2	G10	0745
	D1	3		3	G10	0945
	231	4		4	G10	0545
	241	5		5	G10	0545
	81	6		6	G10	0545
	A4	7		7	G10	52
	B4	8		8	G10	52
	D4	9		9	G10	52
	234	10		10	G10	1045
	244	11		11	G10	1045
	REFRIGERACION GRUPO G10					
	BOMBA PRINCIPAL 6,4kW					
Bomba agua circuito ppal. Alimentación potencia 6,4kW	A14	1	4x6 mm²	1	G10	0352
	A15	2		2	G10	0452
	A16	3		3	G10	0552
	A17	4		4	G10	GND
	BOMBA AUX 2,5Kw					
Bomba agua circuito aux. Alimentación potencia 2,5kW	A14	1	4x2,5 mm²	1	G10	1552
	A15	2		2	G10	1652
	A16	3		3	G10	1752
	A17	4		4	G10	GND

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	SEÑALES EXTERNAS					
	PLC EXTERNAL INPUT					
ESTADO INT. I1		1		1	CCM-2	X1814
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	2
ESTADO INT. I21		1		1	CCM-2	X613
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	2
ESTADO INT. I11		1		1	CCM-2	X1815
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	2
ESTADO INT. I12		1		1	CCM-2	X614
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	2
	BOBINA INT. 1					
BOBINA DISPARO	(+)	1		1	CCM-2	1253
	(-)	2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	1353
	SEÑALES INFORMATIVAS					
GRUPO 6 EN MARCHA		1		1	CCM-2	0084
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	0184
		3		3	CCM-2	
BOCINA GRUPO 6		1		1	CCM-2	0284
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	0384
		3		3	CCM-2	
ALARMA GRUPO 6		1		1	CCM-2	0484
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	0584
		3		3	CCM-2	
GRUPO 6 PARALELO RED		1		1	CCM-2	0684
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	0784
		3		3	CCM-2	
GRUPO 7 EN MARCHA		1		1	CCM-2	0884
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	0984
		3		3	CCM-2	
BOCINA GRUPO 7		1		1	CCM-2	1084
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	1184
		3		3	CCM-2	
ALARMA GRUPO 7		1		1	CCM-2	1284
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	1384
		3		3	CCM-2	
GRUPO 7 PARALELO RED		1		1	CCM-2	1484
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	1584
		3		3	CCM-2	
GRUPO 8 EN MARCHA		1		1	CCM-2	0085
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	0185
		3		3	CCM-2	
BOCINA GRUPO 8		1		1	CCM-2	0285
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	0385
		3		3	CCM-2	
ALARMA GRUPO 8		1		1	CCM-2	0485
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	0585
		3		3	CCM-2	
GRUPO 8 PARALELO RED		1		1	CCM-2	0685
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	0785
		3		3	CCM-2	
GRUPO 9 EN MARCHA		1		1	CCM-2	0885
		2	2x1,5 mm²	2	CCM-2	0985
		3		3	CCM-2	

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
BOCINA GRUPO 9		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-2	1085
		2		2	CCM-2	1185
		3		3	CCM-2	
ALARMA GRUPO 9		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-2	1285
		2		2	CCM-2	1385
		3		3	CCM-2	
GRUPO 9 PARALELO RED		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-2	1485
		2		2	CCM-2	1585
		3		3	CCM-2	
GRUPO 10 EN MARCHA		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-2	0086
		2		2	CCM-2	0186
		3		3	CCM-2	
BOCINA GRUPO 10		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-2	0286
		2		2	CCM-2	0386
		3		3	CCM-2	
ALARMA GRUPO 10		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-2	0486
		2		2	CCM-2	0586
		3		3	CCM-2	
GRUPO 10 PARALELO RED		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-2	0686
		2		2	CCM-2	0786
		3		3	CCM-2	
ORDEN MARCHA AERO G-6		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	3084
		2		2	CCM-1	3184
		3		3	CCM-1	
ORDEN MARCHA AERO G-7		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	3284
		2		2	CCM-1	3384
		3		3	CCM-1	
ORDEN MARCHA AERO G-8		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	3085
		2		2	CCM-1	3185
		3		3	CCM-1	
ORDEN MARCHA AERO G-9		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	3285
		2		2	CCM-1	3385
		3		3	CCM-1	
ORDEN MARCHA AERO G-10		1	2x1,5 mm ²	1	CCM-1	3086
		2		2	CCM-1	3186
		3		3	CCM-1	

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
DESCRIPCION	PANEL CONTROL CCM-1	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-2
	(CCM-1)					(CCM-2)
CUALQUIER GRUPO CCM-1 ACLOPADO	2884	1	2x1,5 mm ²	1	CCM-2	X1815
	2984	2		2	CCM-2	2
	(CCM-2)					(CCM-1)
CUALQUIER GRUPO CCM-2 ACLOPADO	2884	1	2x1,5 mm ²	1	CCM-2	X1815
	2984	2		2	CCM-2	2
	(CCM-1)					(CCM-2)
ARRANQUE DESDE CERO CCM-1	3484	1	2x1,5 mm ²	1	CCM-2	X1812
	3584	2		2	CCM-2	2
	(CCM-2)					(CCM-1)
ARRANQUE DESDE CERO CCM-2	3484	1	2x1,5 mm ²	1	CCM-2	X1812
	3584	2		2	CCM-2	2
	(CCM-1)					(CCM-2)
INTERRUPTOR I12	0683	1	2x1,5 mm ²	1	CCM-2	X614
	0783	2		2	CCM-2	2
	(CCM-2)					(CCM-1)
INTERRUPTOR I22	0683	1	2x1,5 mm ²	1	CCM-2	X614
	0783	2		2	CCM-2	2
	ENTRADAS ANALOGICAS					
	2301-A Reparto carga (CCM-1)					2301-A Reparto carga (CCM2)
REPARTO CARGA	189	1	2x1,5 mm ² Apantallado	1		189
	199	2		2		199
DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL C. FUERZA 1
	PANEL POTENCIA PRINCIPAL					
	VOLTAJE PRINCIPAL RED					
Voltaje principal para RED	AL1	BK	4x2,5 mm ²	BK	CF-1	AL1
	AL2	BR		BR	CF-1	AL2
	AL3	G		G	CF-1	AL3
	RN	Y		Y	CF-1	RN
	VOLTAJE EMBARRADO					
Voltaje principal para embarrado	BL1	N	4x2,5 mm ²	N	CF-1	BL1
	BL2	M		M	CF-1	BL2
	BL3	G		G	CF-1	BL3
	RRN	A		A	CF-1	RRN
	ALIM. POTENCIA SERVICIOS AUX.					
Alimentacion potencia 480V/3Fases	DL1	N		N	CF-1	DL1
	DL2	M		M	CF-1	DL2
	DL3	G		G	CF-1	DL3
	ALIM. POTENCIA SERVICIOS AUX.					
Alimentacion 220Vac	L1M	N		N	CF-1	L1M
	L2M	M		M	CF-1	L2M
DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero		cable numero	terminal	PANEL C. FUERZA 2
	VOLTAJE PRINCIPAL RED					
Voltaje principal para RED	AL1	BK	4x2,5 mm ²	BK	CF-2	AL1
	AL2	BR		BR	CF-2	AL2
	AL3	G		G	CF-2	AL3
	RN	Y		Y	CF-2	RN
	VOLTAJE EMBARRADO					
Voltaje principal para embarrado	BL1	N	4x2,5 mm ²	N	CF-2	BL1
	BL2	M		M	CF-2	BL2
	BL3	G		G	CF-2	BL3
	RRN	A		A	CF-2	RRN
	ALIM. POTENCIA SERVICIOS AUX.					
Alimentacion potencia 480V/3Fases	DL1	N		N	CF-2	DL1
	DL2	M		M	CF-2	DL2

DESCRIPCION	COMPONENTE	CABLE numero	cable numero	terminal	PANEL CONTROL CCM-1
	DL3	G	G	CF-2	DL3
	ALIM. POTENCIA SERVICIOS AUX.				
Alimentacion 220Vac	L1M	N	N	CF-2	L1M
	L2M	M	M	CF-2	L2M

TABLA SEÑALES BORNAS-CUADROS

BORNERO		CUADRO CCM-1					CUADRO CCM-2				
		GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6	GRUPO 7	GRUPO 8	GRUPO 9	GRUPO 10
TERMOSTATO ALTA TEMP. AGUA	(17 , 0)	(X100 , 2)	(X300 , 2)	(X500 , 2)	(X700 , 2)	(X1100 , 2)	(X100 , 2)	(X300 , 2)	(X500 , 2)	(X700 , 2)	(X1100 , 2)
TERMOSTATO ALTA TEMP. ACEITE	(15 , 0)	(X101 , 2)	(X301 , 2)	(X501 , 2)	(X701 , 2)	(X1101 , 2)	(X101 , 2)	(X301 , 2)	(X501 , 2)	(X701 , 2)	(X1101 , 2)
PRESOSTATO BAJA PRESION ACEITE	(13 , 0)	(X102 , 2)	(X302 , 2)	(X502 , 2)	(X702 , 2)	(X1102 , 2)	(X102 , 2)	(X302 , 2)	(X502 , 2)	(X702 , 2)	(X1102 , 2)
TERMOSTATO ALTA TEMP. ADMISION	(14 , 0)	(X103 , 2)	(X303 , 2)	(X503 , 2)	(X703 , 2)	(X1103 , 2)	(X103 , 2)	(X303 , 2)	(X503 , 2)	(X703 , 2)	(X1103 , 2)
PRESOSTATO ALTA PRESION ACEITE	(12 , 0)	(X105 , 2)	(X305 , 2)	(X505 , 2)	(X705 , 2)	(X1105 , 2)	(X105 , 2)	(X305 , 2)	(X505 , 2)	(X705 , 2)	(X1105 , 2)
BAJO NIVEL ACEITE EN CARTER	(8 , 0)	(X104 , 2)	(X304 , 2)	(X504 , 2)	(X704 , 2)	(X1104 , 2)	(X104 , 2)	(X304 , 2)	(X504 , 2)	(X704 , 2)	(X1104 , 2)
PRESOSTATO BAJA PRES. AGUA PRINCIPAL	(11 , 0)	(X106 , 2)	(X306 , 2)	(X506 , 2)	(X706 , 2)	(X1106 , 2)	(X106 , 2)	(X306 , 2)	(X506 , 2)	(X706 , 2)	(X1106 , 2)
PRESOSTATO BAJA PRES. AGUA AUXILIAR	(10 , 0)	(X107 , 2)	(X307 , 2)	(X507 , 2)	(X707 , 2)	(X1107 , 2)	(X107 , 2)	(X307 , 2)	(X507 , 2)	(X707 , 2)	(X1107 , 2)
BY-PASS GAS ARRANQUE EN FRIO	(46 , 47)										
PARADA EMERGENCIA	(34 , 35) (NC)	(085 , 095)	(0815 , 0915)	(0825 , 0925)	(0835 , 0935)	(0845 , 0945)	(085 , 095)	(0815 , 0915)	(0825 , 0925)	(0835 , 0935)	(0845 , 0945)
	(36 , 37) (NA)	(X115 , 2)	(X315 , 2)	(X515 , 2)	(X715 , 2)	(X1115 , 2)	(X115 , 2)	(X315 , 2)	(X515 , 2)	(X715 , 2)	(X1115 , 2)
	(38 , 39) (NC)	(117 , 017)	(1117 , 0117)	(1127 , 0127)	(1137 , 0137)	(1147 , 0147)	(117 , 017)	(1117 , 0117)	(1127 , 0127)	(1137 , 0137)	(1147 , 0147)
ALIMENTACION ENCENDIDO ELECTRONICO	(102 , 103)	(067 , 12)	(0617 , 22)	(0627 , 32)	(0637 , 42)	(0647 , 52)	(067 , 12)	(0617 , 22)	(0627 , 32)	(0637 , 42)	(0647 , 52)
ENCENDIDO CONECTOR AUXILIAR	(104 , 105)	(097 , 107)	(0917 , 1017)	(0927 , 1027)	(0937 , 1037)	(0947 , 1047)	(097 , 107)	(0917 , 1017)	(0927 , 1027)	(0937 , 1037)	(0947 , 1047)

CAJA DE RAMPA DE GAS

Valvula de serie 1	(027 , 12)	(0217 , 22)	(0227 , 32)	(0237 , 42)	(0247 , 52)	(027 , 12)	(0217 , 22)	(0227 , 32)	(0237 , 42)	(0247 , 52)
Valvula de serie 2	(027 , 12)	(0217 , 22)	(0227 , 32)	(0237 , 42)	(0247 , 42)	(027 , 12)	(0217 , 22)	(0227 , 32)	(0237 , 42)	(0247 , 42)
Valvula derivación	(037 , 12)	(0317 , 22)	(0327 , 32)	(0337 , 42)	(0347 , 42)	(037 , 12)	(0317 , 22)	(0327 , 32)	(0337 , 42)	(0347 , 42)